

فهرست :

صفحه 1	مرکز تلفن مدل KX-TS3281BXW (2×8)
صفحه 3	مرکز تلفن مدل KX-T30810B
صفحه 5	مرکز تلفن مدل KX-T61610B
صفحه 8	مرکز تلفن مدل KX-T123210
صفحه 19	مرکز تلفن مدل KX-TA308/616
صفحه 32	مرکز تلفن مدل KX-TD1232

مرکز تلفن مدل KX-TS3281BXW (2×8)

1- انتخاب اتوماتیک خط (به محض برداشتن گوشی کدام خط تصرف شود)

1- دگمه PROGRAM را فشار دهید.

2- دگمه REDIAL را فشار دهید.

3- کد 1 را وارد کنید.

سپس کد 1 و یا 2 و یا 3 و یا 4 را وارد کنید

1- خط 1 انتخاب خواهد شد

2- خط 2 انتخاب خواهد شد

3- خط 3 انتخاب خواهد شد

4- خط (اتوماتیک / هر خط ازادی تصرف خواهد شد)

2- تعیین و واگذاری شماره داخلی

1- دگمه PROGRAM را فشار دهید.

2- یکی از دگمه های داخلی را فشار دهید

3- پاک کردن شماره داخلی واگذار شده

1- دگمه PROGRAM را فشار دهید.

2- دگمه PAGE را فشار دهید.

• لامپ تمامی دگمه های داخلی به صورت چشمک زن در خواهد آمد و شما می توانید مجددا شماره گذاری کنید.

4- تغییر نوع زنگ ورودی - زنگ / صدا

1- دگمه PROGRAM فشار دهید.

2- دگمه REDIAL را فشار دهید.

3- کد 2 را وارد کنید.

4- ارقام 1 و یا 2 و یا 3 را وارد کنید.

• اگر 1 را وارد کنید؛ در هنگام ورود خط؛ تلفن زنگ خواهد خورد.

- اگر 2 را وارد کنید؛ در هنگام ورود خط؛ صدای بیپ شنیده شده و تلفن روشن خواهد شد
- اگر 3 را وارد کنید؛ در هنگام ورود خط؛ صدای بیپ شنیده شده و تلفن روشن شده و آماده ارتباط خواهد بود

بود

5- صفر بند تلفن (فعال کردن حالت صفر بند تلفن)

1- دگمه PROGRAM را فشار دهید.

2- دگمه REDIAL را فشار دهید.

3- کد 32 را وارد کنید.

6- صفر بند تلفن (غیر فعال کردن حالت صفر بند تلفن)

1- دگمه PROGRAM را فشار دهید.

2- دگمه REDIAL را فشار دهید.

3- کد 31 را وارد کنید.

7- صفر بند تلفن (وارد کردن ارقامی که باید بسته شوند- یک صفر و یا دو صفر)

1- دگمه PROGRAM را فشار دهید.

2- دگمه REDIAL را فشار دهید.

3- کد 4 را وارد کنید.

4- ارقامی را که باید محدود شوند را تا سه رقم وارد کنید (مثلا در مورد یک صفر؛ ابتدا 0 را وارد کرده و سپس دو بار دگمه * را فشار دهید)

8- ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه

1- دگمه PROGRAM را فشار دهید.

2- شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید (تا 16 رقم)

3- یک از دگمه های حافظه را فشار دهید (اگر می خواهید در قسمت پائین دگمه ذخیره شود؛ ابتدا دگمه LOWER را فشار دهید.

9- استفاده از شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه

1- دگمه حافظه مورد نظرتان را فشار دهید (تلفن به طور اتوماتیک روشن شده؛ و شماره تلفن ذخیره شده؛ شماره گیری خواهد شد)

(اگر می خواهید شماره تلفن ذخیره شده در قسمت پائین؛ شماره گیری شود؛ ابتدا دگمه

LOWER را فشار دهید، تلفن به طور اتوماتیک روشن خواهد شد و سپس دگمه حافظه مورد نظرتان را فشار دهید)

10- کنفرانس کردن

- بین دو خط شهری

1- در حال مکالمه با یک خط شهری؛ دگمه هلد (HOLD) را فشار دهید.

2- دگمه خط شهری دوم را فشار داده و خط را تصرف کنید و پس از شماره گیری مکالمه ای را برقرار کنید.

3- پس از ارتباط؛ دگمه CONF را فشار داده و یک مکالمه کنفرانسی سه نفره برقرار کنید.

- برای قطع کردن ارتباط با هر دو خط ، گوشی را بگذارید.
- برای مکالمه با هر کدام از خطوط و قطع خط دیگر ؛ دکمه خط شهری که می خواهید به مکالمه با آن ادامه دهید را فشار دهید.

- بین یک خط شهری و یک داخلی

1- در حال مکالمه با یک خط شهری ؛ دکمه هلد (HOLD) را فشار دهید.

2- دکمه داخلی که می خواهید وارد مکالمه کنفرانسی شود را فشار داده و مکالمه ای را برقرار کنید.

3- پس از ارتباط ؛ دکمه CONF را فشار داده و یک مکالمه کنفرانسی سه نفره برقرار کنید.

- برای قطع کردن ارتباط با هر دو خط ، گوشی را بگذارید.

11- برای فراخوانی (پیچ کردن)

1- دکمه INTERCOM را فشار دهید.

2- دکمه PAGE را فشار داده و سپس صحبت کنید.

شما می توانید با کسی که در همین حین گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهد ؛ صحبت بکنید

بنابراین برای جواب دادن به پیچ ؛ کفایت گوشی را برداشته و دکمه SP-PHONE را فشار داده و صحبت کنید (البته تا زمانی که پیچ کننده ؛ گوشی را نگذاشته باشد ؛ در غیر این صورت باید اول گوشی را برداشته و سپس دکمه داخلی پیچ کننده را فشار داده و پس از برقراری ارتباط مکالمه کنید.

مرکز تلفن مدل KX-T30810B

در ابتدا کدهای عمومی و سپس کدهای برنامه ریزی :

کدهای عمومی

1- کد دسترسی به خط شهری = 9

2- کد دسترسی اختصاصی به هر کدام از خطوط شهری = 81 برای خط شهری 1 / 82 برای خط شهری 2 / 83 برای خط شهری 3

3- استفاده از شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه مرکزی = دکمه AUTO DIAL را در تلفنهای پاناسونیک و یا دکمه * را در تلفنهای معمولی فشار داده و سپس کد خانه حافظه مورد نظرتان را وارد کنید.

4- فرستادن الارم برای داخلی مشغول (Call Waiting) = بعد از شنیدن بوق اشغال ؛ رقم 1 را بگیرید.

5- رزرو کردن خط شهری و یا داخلی مشغول = بعد از تلاش برای تصرف خط شهری و یا بعد از گرفتن شماره یک داخلی ؛ و در صورت شنیدن صدای بوق اشغال ؛ کد 6 را وارد کنید.

6- تکرار آخرین شماره گرفته شده (در صورت عدم وجود دکمه REDIAL = دکمه # را فشار داده و یا کد 80 را وارد کنید.

7- جواب دادن به زنگ خوردن داخلی دیگر (داخلی که در گروه شما قرار دارد) = گوشی را برداشته و کد 40 را وارد کنید.

- 8- جواب دادن به زنگ خوردن داخلی دیگر (داخلی که در گروه شما قرار ندارد) = گوشی را برداشته و کد 4 را وارد کرده و سپس شماره داخلی در حال زنگ خوردن را وارد کنید.
- 9- تصرف مجدد خط شهری پارک شده = گوشی را برداشته و کد 5 را وارد کرده و سپس شماره داخلی را وارد کنید.
- 10- قرار دادن یک مکالمه در حالت هلد = در تلفنهای پاناسونیک ؛ دکمه هلد را فشار داده و در تلفنهای معمولی ؛ قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید.
- 11- پیچ کردن تمامی داخلیها = 34
- 12- پیچ کردن گروهی = 35
- 13- پیچ کردن از طریق سیستم بیج خارجی = 33
- 14- جواب دادن به پیچ = 43
- 15- فرستادن مکالمه (Call Forward) فعال کردن = کد 71 را وارد کرده و سپس شماره داخلی که می خواهید مکالمات را به آنجا بفرستید را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید (به جای دکمه # می توانید از رقم 0 استفاده کنید.
- 16- فرستادن مکالمه (Call Forward) غیر فعال کردن = کد 70 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.
- 17- عدم اجازه به جوابگوی زنگ تلفن شما ؛ از دیگر داخلیها - فعال کردن = کد 731 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.
- 18- عدم اجازه به جوابگوی زنگ تلفن شما ؛ از دیگر داخلیها - فعال کردن = کد 730 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.
- 19- برنامه مزاحم نشوید - فعال کردن = گوشی را برداشته و کد #7110 را وارد کنید.
- 20- برنامه مزاحم نشوید - غیر فعال کردن = گوشی را برداشته و کد #70 را وارد کنید.
- 21- امنیت خط اطلاعات - فعال کردن = گوشی را برداشته و کد #741 را وارد کنید.
- 22- امنیت خط اطلاعات - غیر فعال کردن = گوشی را برداشته و کد #740 را وارد کنید.
- 23- پاک کردن برنامه های داخلی = گوشی را برداشته و کد #79 را وارد کنید.
- 24- تبدیل موقت سیستم شماره گیری از پالس به تون = در حین مکالمه و یا در اول شماره گیری دکمه های * و # را فشار دهید.
- 25- تنظیم کردن ساعت سیستم از طریق داخلی 11 = گوشی را برداشته و سپس کد 77 را وارد کرده و سپس ساعت را با دو رقم وارد کنید و سپس دقیقه را با دو رقم وارد کنید و سپس برای بعد از ظهر 1 و برای قبل از ظهر 0 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.
- 26- قرار دادن سیستم در شیفت روز = گوشی را برداشته و سپس کد #781 را وارد کنید.
- 27- قرار دادن سیستم در شیفت شب = گوشی را برداشته و سپس کد #782 را وارد کنید.

کد های برنامه ریزی (30810B)

برنامه شماره 00 = تنظیم تاریخ و ساعت

برنامه شماره 01 = ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم
برنامه شماره 02 = محدودیت شماره گیری - تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی
برنامه شماره 03 = تعیین سیستم شماره گیری
برنامه شماره 04 = نحوه تغییر سرویس شیفت روز / شب
برنامه شماره 05 = زمان سرویس شیفت روز / شب
برنامه شماره 06 = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خطوط شهری در شیفت روز
برنامه شماره 07 = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خطوط شهری در شیفت شب
برنامه شماره 08 = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خطوط شهری در شیفت روز
برنامه شماره 09 = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خطوط شهری در شیفت شب
برنامه شماره 10 = محدودیت شماره گیری - تعیین کلاس کار داخلها
برنامه شماره 11 = محدودیت شماره گیری - تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کارهای 2 و 3 محدود شوند (صفر و دو صفر بند)
برنامه شماره 12 = محدودیت شماره گیری - کدهای استثنائی
برنامه شماره 13 = واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی
برنامه شماره 14 = امکان جوابگوی اتوماتیک به خطی که در حال زنگ زدن است
برنامه شماره 15 = تعیین کردن خط اول در هنگام زنگ زدن چند خط با هم
برنامه شماره 16 = فعال کردن برنامه انتظار برای مکالمه
برنامه شماره 17 = تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه
برنامه شماره 18 = انتخاب زمان قطع و وصل قلاب زیر گوشی
برنامه شماره 19 = تعیین زمان قطع خط شهری
برنامه شماره 20 = تعیین فعال بودن و یا نبودن سیگنال CPC برای تلفن کننده از داخل
برنامه شماره 21 = انتخاب نوع زنگ برای داخلی
برنامه شماره 23 = گروه بندی داخلها
برنامه شماره 26 = تنظیم زمان یادآوری خط هلد شده
برنامه شماره 27 = وجود و یا عدم وجود صدای بوق تأیید در هنگام پیچ کردن با سیستم پیچ خارجی
برنامه شماره 29 = ظاهر شدن و یا نشدن شماره های ذخیره شده در حافظه مرکزی سیستم در هنگام شماره گیری
برنامه شماره 30 = تنظیم زمان یادآوری خط منتقل شده
برنامه شماره 33 = امکان ورود به مکالمه در حال انجام (روی خط رفتن)
برنامه شماره 34 = وصل کردن تلفن پارالل
برنامه شماره 36 = انتخاب موزیک هلد - داخلی و یا خارجی
برنامه شماره 99 = پاک کردن کلیه اطلاعات وارد شده

مرکز تلفن مدل KX-T61610B

در ابتدا کدهای عمومی و سپس کدهای برنامه ریزی :

کدهای عمومی

- 1- کد دسترسی به خط شهری = 9
- 2- کد دسترسی اختصاصی به هر کدام از خطوط شهری = 81 برای خط شهری 1 / 82 برای خط شهری 2 / 83 برای خط شهری 3
- 3- استفاده از شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه مرکزی = دکمه AUTO DIAL را در تلفنهای پاناسونیک و یا دکمه * را در تلفنهای معمولی فشار داده و سپس کد خانه حافظه مورد نظرتان را وارد کنید.
- 4- فرستادن الارم برای داخلی مشغول (Call Waiting) = بعد از شنیدن بوق اشغال؛ رقم 1 را بگیرید.
- 5- رزرو کردن خط شهری و یا داخلی مشغول = بعد از تلاش برای تصرف خط شهری و یا بعد از گرفتن شماره یک داخلی؛ و در صورت شنیدن صدای بوق اشغال؛ کد 6 را وارد کنید.
- 6- تکرار آخرین شماره گرفته شده (در صورت عدم وجود دکمه REDIAL = دکمه # را فشار داده و یا کد 80 را وارد کنید.
- 7- جواب دادن به زنگ خوردن داخلی دیگر (داخلی که در گروه شما قرار دارد) = گوشی را برداشته و کد 40 را وارد کنید.
- 8- جواب دادن به زنگ خوردن داخلی دیگر (داخلی که در گروه شما قرار ندارد) = گوشی را برداشته و کد 4 را وارد کرده و سپس شماره داخلی در حال زنگ خوردن را وارد کنید.
- 9- تصرف مجدد خط شهری پارک شده = گوشی را برداشته و کد 5 را وارد کرده و سپس شماره داخلی را وارد کنید.
- 10- قرار دادن یک مکالمه در حالت هلد = در تلفنهای پاناسونیک؛ دکمه هلد را فشار داده و در تلفنهای معمولی؛ قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید.
- 11- پیچ کردن تمامی داخلیها = 34
- 12- پیچ کردن گروهی = 35
- 13- پیچ کردن از طریق سیستم پیچ خارجی = 33
- 14- جواب دادن به پیچ = 43
- 15- فرستادن مکالمه (Call Forward) فعال کردن = کد 71 را وارد کرده و سپس شماره داخلی که می خواهید مکالمات را به آنجا بفرستید را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید (به جای دکمه # می توانید از رقم 0 استفاده کنید.
- 16- فرستادن مکالمه (Call Forward) غیر فعال کردن = کد 70 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.
- 17- عدم اجازه به جوابگوی زنگ تلفن شما؛ از دیگر داخلیها - فعال کردن = کد 731 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.

18- عدم اجازه به جوابگوی زنگ تلفن شما؛ از دیگر داخلها - فعال کردن = کد 730 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.

19- برنامه مزاحم نشوید - فعال کردن = گوشی را برداشته و کد #7110 را وارد کنید.

20- برنامه مزاحم نشوید - غیر فعال کردن = گوشی را برداشته و کد #70 را وارد کنید.

21- امنیت خط اطلاعات - فعال کردن = گوشی را برداشته و کد #741 را وارد کنید.

22- امنیت خط اطلاعات - غیر فعال کردن = گوشی را برداشته و کد #740 را وارد کنید.

23- پاک کردن برنامه های داخلی = گوشی را برداشته و کد #79 را وارد کنید.

24- تبدیل موقت سیستم شماره گیری از پالس به تون = در حین مکالمه و یا در اول شماره گیری دکمه های * و # را فشار دهید.

25- تنظیم کردن ساعت سیستم از طریق داخلی 11 = گوشی را برداشته و سپس کد 77 را وارد کرده و سپس ساعت را با دو رقم وارد کنید و سپس دقیقه را با دو رقم وارد کنید و سپس برای بعد از ظهر 1 و برای قبل از ظهر 0 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.

26- قرار دادن سیستم در شیفت روز = گوشی را برداشته و سپس کد #781 را وارد کنید.

27- قرار دادن سیستم در شیفت شب = گوشی را برداشته و سپس کد #782 را وارد کنید.

کد های برنامه ریزی (61610B)

برنامه شماره 00 = تنظیم تاریخ و ساعت
برنامه شماره 01 = ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم
برنامه شماره 02 = محدودیت شماره گیری - تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی
برنامه شماره 03 = تعیین خروجی و تلفن جفت شده با کنسول DSS
برنامه شماره 04 = تعیین سیستم شماره گیری
برنامه شماره 05 = نحوه تغییر سرویس شیفت روز / شب
برنامه شماره 06 = زمان سرویس شیفت روز / شب
برنامه شماره 07 = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خطوط شهری در شیفت روز
برنامه شماره 08 = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خطوط شهری در شیفت شب
برنامه شماره 09 = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خطوط شهری در شیفت روز
برنامه شماره 10 = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خطوط شهری در شیفت شب
برنامه شماره 11 = محدودیت شماره گیری - تعیین کلاس کار داخلها
برنامه شماره 12 = محدودیت شماره گیری - تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کارهای 2 و 3 محدود شوند (صفر و دو صفر بند)
برنامه شماره 13 = محدودیت شماره گیری - کدهای استثنائی
برنامه شماره 14 = واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی
برنامه شماره 15 = تعیین کردن خط اول در هنگام زنگ زدن چند خط با هم

برنامه شماره 16 = فعال کردن برنامه انتظار برای مکالمه
برنامه شماره 17 = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خط شهری با تاخیر
برنامه شماره 18 = تعیین تعداد زنگهای تاخیری برای برنامه شماره 17
برنامه شماره 19 = انتخاب نوع زنگ برای داخلی
برنامه شماره 21 = گروه بندی داخلها
برنامه شماره 22 = تعیین الزام وارد کردن کد اعتباری (چه موقعی کد اعتباری را باید وارد کنیم)
برنامه شماره 23 = تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه
برنامه شماره 24 = ضبط جزئیات مکالمه (پرینت گرفتن از مکالمات انجام شده)
برنامه شماره 25 = انتخاب و یا حذف مواردی که باید چاپ شود
برنامه شماره 26 = انتخاب اینکه از چه نوع مکالمه ای پرینت گرفته شود (مکالمات ورودی-مکالمات خروجی)
برنامه شماره 27 = امکان جوابگوی اتوماتیک به خطی که در حال زنگ زدن است
برنامه شماره 28 = تنظیم زمان یادآوری خط هلد شده
برنامه شماره 29 = وجود و یا عدم وجود صدای بوق تأیید در هنگام پیچ کردن با سیستم پیچ خارجی
برنامه شماره 30 = ظاهر شدن و یا نشدن شماره های ذخیره شده در حافظه مرکزی سیستم در هنگام شماره گیری
برنامه شماره 31 = انتخاب زمان قطع و وصل قلاب زیر گوشی
برنامه شماره 32 = تعیین زمان قطع خط شهری
برنامه شماره 33 = تعیین فعال بودن و یا نبودن سیگنال CPC برای تلفن کننده از داخل
برنامه شماره 34 = انتقال سریع مکالمه با استفاده از دکمه DSS (فقط با فشار دادن یک دکمه)
برنامه شماره 36 = تنظیم زمان یادآوری خط منتقل شده
برنامه شماره 37 = وصل کردن تلفن پارالل
برنامه شماره 40 = امکان ورود به مکالمه در حال انجام (روی خط رفتن)
برنامه شماره 44 = انتخاب موزیک هلد-داخلی و یا خارجی
برنامه شماره 99 = پاک کردن کلیه اطلاعات وارد شده

مرکز تلفن مدل KX-T123210

در ابتدا کدهای عمومی و سپس کدهای برنامه ریزی :

کدهای عمومی

1-تماس با اپراتور = 0

- 2- رزرو کردن خط شهری و یا داخلی مشغول = بعد از تلاش برای تصرف خط شهری و یا بعد از گرفتن شماره یک داخلی ؛ و در صورت شنیدن صدای بوق اشغال ؛ کد 6 را وارد کنید.
- 3- وارد شدن به مکالمه در حال انجام = بعد از گرفتن شماره داخلی و شنیدن بوق اشغال ؛ کد 2 را وارد کنید
- 4- جواب دادن به زنگ خوردن داخلی دیگر (داخلی که در گروه شما قرار دارد) = گوشی را برداشته و کد 40 را وارد کنید.
- 5- جواب دادن به زنگ خوردن داخلی دیگر (داخلی که در گروه شما قرار ندارد) = گوشی را برداشته و کد 4 را وارد کرده و سپس شماره داخلی در حال زنگ خوردن را وارد کنید.
- 6- پارک کردن خط شهری = دکمه HOLD را فشار داده و سپس کد 2 را وارد کرده و سپس شماره یکی نواحی پارک را وارد کنید (20 الی 29)
- 7- تصرف مجدد خط = گوشی را برداشته و کد 5 را وارد کرده و سپس کد ناحیه ای که مکالمه را در آن پارک کرده اید را وارد کنید (20 الی 29)
- 8- قرار دادن مکالمه در حالت هلد انحصاری = دکمه هلد را دو بار فشار دهید
- 9- کنفرانس برقرار کردن =
- 1- در حین مکالمه با یک خط شهری ؛ دکمه CONF را فشار دهید در این حالت مکالمه در حال انجام در حالت هلد قرار می گیرد
- 2- دکمه خط شهری دیگری را فشار داده و پس از برقراری مکالمه ؛ دکمه CONF را مجدداً فشار دهید (در این حالت یک مکالمه کنفرانسی برقرار خواهد شد)
- 10- پیچ کردن برای تمامی داخلها و پیچ خارجی = گوشی را برداشته و کد *33 را بگیرید.
- 11- پیچ کردن برای تمامی داخلها = گوشی را برداشته و کد 330 را بگیرید.
- 12- پیچ کردن به صورت گروهی = گوشی را برداشته و کد 33 را وارد کرده و سپس کد گروه داخلی مورد نظران را وارد کنید (از 1 الی 8)
- 13- پیچ کردن برای سیستم پیچ خارجی = گوشی را برداشته و کد 320 را وارد کنید.
- 14- جواب دادن به پیچ = پس از شنیدن صدای پیچ ؛ گوشی را برداشته و سپس کد 43 را بگیرید.
- 15- فرستادن مکالمه - همه مکالمات (Call Forward - All) = گوشی را برداشته و دکمه FWD/DND را فشار داده و سپس کد 1 را وارد کرده و سپس شماره داخلی که می خواهید مکالمات به آن فرستاده شود را گرفته و سپس دکمه # را فشار داده و گوشی را بگذارید.
- 16- فرستادن مکالمه - مکالمات مشغول / جواب داده نشده (Call Forward - Busy / No Answer) = گوشی را برداشته و دکمه FWD/DND را فشار داده و سپس کد 2 را وارد کرده و سپس شماره داخلی که می خواهید مکالمات به آن فرستاده شود را گرفته و سپس دکمه # را فشار داده و گوشی را بگذارید.
- 17- لغو کردن حالت فرستادن مکالمه (Call Forward - Cancel) = گوشی را برداشته و دکمه FWD/DND را فشار داده و سپس کد 0 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار داده و سپس گوشی را بگذارید.
- 18- فرستادن مکالمه به خط شهری (Call Forward - To Outside Line) = فعال کردن : (ذخیره کردن شماره تلفنی که مکالمه به آن شماره باید فرستاده شود)

گوشی را برداشته و دکمه FWD/DND را فشار داده و کد 39 را وارد کرده و پس از وارد کردن کد 9؛ شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید و سپس دکمه # را فشار داده و گوشی را بگذارید.

19- فرستادن مکالمه به خط شهری (Call Forward – To Outside Line) = غیر فعال کردن

گوشی را برداشته و دکمه FWD/DND را فشار داده و سپس کد 0 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار داده و سپس گوشی را بگذارید.

20- عدم اجازه به داخلیهای دیگر؛ جهت جواب دادن به زنگ خوردن تلفن شما (فعال کردن) = گوشی را برداشته و کد #721 را گرفته و گوشی را بگذارید.

21- عدم اجازه به داخلیهای دیگر؛ جهت جواب دادن به زنگ خوردن تلفن شما (غیر فعال کردن) = گوشی را برداشته و کد #720 را گرفته و گوشی را بگذارید.

22- فعال کردن برنامه مزاحم نشوید = گوشی را برداشته و دکمه FWD/DND را فشار داده و سپس کد #4 را وارد کرده و سپس گوشی را بگذارید.

23- غیر فعال کردن برنامه مزاحم نشوید = گوشی را برداشته و دکمه FWD/DND را فشار داده و سپس کد #4 را وارد کرده و سپس گوشی را بگذارید.

24- جلوگیری از اجرا شدن برنامه ورود به مکالمه در حال انجام / فعال کردن = گوشی را برداشته و کد #7330 را وارد کرده و گوشی را بگذارید.

25- جلوگیری از اجرا شدن برنامه ورود به مکالمه در حال انجام / غیر فعال کردن = گوشی را برداشته و کد #7331 را وارد کرده و گوشی را بگذارید.

26- گوش دادن به موزیک متن / فعال کردن = در حالتی که تلفن بی کار است؛ دکمه 1 را فشار دهید.

27- گوش دادن به موزیک متن / غیر فعال کردن = در حالتی که تلفن بی کار بوده و تلفن در حال پخش موزیک متن می باشد؛ دکمه 1 را فشار دهید.

28- تنظیم پیغام عدم حضور

وقتی که یک تلفن کننده، که از یک تلفن اختصاصی پاناسونیک (که دارای صفحه نمایش است) استفاده می کند، به داخلی شما زنگ بزند، پیغامهای قابل برنامه ریزی از قبل تعیین شده ای، می تواند علت عدم حضور شما را به تلفن کننده اطلاع دهد. 6 عدد پیغام قابل برنامه ریزی است.

پیغامهای زیر قابل برنامه ریزی است:

1- به زودی باز خواهیم گشت

2- به خانه رفته ام

3- به داخلی شماره % % % (شماره داخلی) رفته ام

4- در ساعت % : % : % (ساعت و دقیقه) باز خواهیم گشت

5- تا تاریخ % : % : % (ماه و روز) نخواهم بود

6- در جلسه هستم

به زودی باز خواهیم گشت:

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- کد #751 را وارد کنید.

3- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
به خانه رفته ام :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
2- کد #752 را وارد کنید.

3- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
به داخلی شماره % % % (شماره داخلی) رفته ام :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
2- کد #753 را وارد کنید..

3- شماره داخلی که می خواهید انجا بروید را شماره گیری کنید.

4- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

در ساعت % % % باز خواهیم گشت :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
2- کد #754 را وارد کنید.

3- ابتدا ساعت را (00 الی 23) و سپس دقیقه را وارد کنید. (00 الی 59)

4- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
تا تاریخ % % % نخواهیم بود :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
2- کد #755 را وارد کنید.

3- ابتدا ماه را (01 الی 12) و سپس روز را وارد کنید. (01 الی 31)

4- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

در جلسه هستیم :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
2- کد #756 را وارد کنید.

3- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

لغو کردن :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
2- کد #750 را وارد کنید.

3- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

29- فرستادن پیام برای داخلی مشغول (با استفاده از دکمه Message) =گوشی را برداشته و شماره داخلی مورد

نظرتان را بگیرید؛ بعد از شنیدن صدای بوق اشغال؛ دکمه MESSAGE را فشار دهید.

30- تغییر دادن سیستم از شیفت روز به شیفت شب = گوشی را برداشته و کد #782 را وارد کرده و گوشی را بگذارید.

31- تغییر دادن سیستم از شیفت شب به شیفت روز = گوشی را برداشته و کد #781 را وارد کرده و گوشی را بگذارید.

32- طرز استفاده از کد اعتباری = گوشی را برداشته و خط شهری مورد نظرتان را تصرف کنید و سپس دکمه FWD/DND را فشار داده و کد اعتباری مورد نظرتان را وارد کنید و منتظر صدای بوق ازاد شده و پس از شنیدن صدای بوق ازاد؛ شماره تلفن مورد نظرتان را شماره گیری کنید.

33- فعال کردن برنامه امنیت خط اطلاعات = (برنامه امنیت خط اطلاعات؛ برنامه ای است که شما با آن برنامه می توانید از فعال شدن هر نوع برنامه در حین تبادل اطلاعات جلوگیری کنید) برای فعال کردن برنامه امنیت خط اطلاعات؛ گوشی را برداشته و سپس کد #7301 را وارد کرده و گوشی را بگذارید و برای غیر فعال کردن برنامه امنیت خط اطلاعات؛ گوشی را برداشته و سپس کد #7300 را وارد کرده و گوشی را بگذارید.

34- فعال و یا غیر فعال کردن برنامه انتظار برای مکالمه = (برنامه انتظار برای مکالمه؛ برنامه ای است که با آن شما می توانید؛ مکالمه کننده را قادر بسازید؛ در حالی که با خطی در حال مکالمه می باشد؛ اگر خط دیگری وارد شد؛ صدای یک عدد بیپ را شنیده و از وارد شدن خط جدید آگاه شود. این برنامه هم می تواند برای آگاه کردن مکالمه کننده از ورود خط شهری تنظیم شود و هم می تواند برای آگاه کردن مکالمه کننده از ورود یک داخلی؛ تنظیم شود) برای آگاه کردن یک داخلی از انتظار یک خط شهری؛ گوشی را برداشته و کد #7311 را وارد کرده و سپس گوشی را بگذارید. و برای غیر فعال کردن این برنامه گوشی را برداشته و کد #7310 را وارد کرده و سپس گوشی را بگذارید. و برای آگاه کردن یک داخلی از انتظار یک خط داخلی؛ گوشی را برداشته و کد #7321 را وارد کرده و سپس گوشی را بگذارید و برای غیر فعال کردن این برنامه؛ گوشی را برداشته و کد #7320 را وارد کرده و سپس گوشی را بگذارید.

35- ذخیره کردن یک عدد شماره تلفن در دکمه حافظه = برای ذخیره کردن یک شماره تلفن در حافظه؛ به ترتیب زیر عمل کنید.

1- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس دکمه حافظه مورد نظرتان را فشار داده و کد 9 را وارد کنید و بعد از آن شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید (دکمه های حافظه بعدی را نیز به همین ترتیب برنامه ریزی کرده و تلفن را از حالت برنامه ریزی در آورید)

36- قفل کردن تلفن = (با این برنامه می توانید تلفن را قفل کنید؛ به ترتیبی که کسی نتواند از تلفن استفاده و شماره گیری کند - قفل الکترونیکی)

برای قفل کردن تلفن به ترتیب زیر عمل کنید:

1- گوشی را برداشته و کد 77 را وارد کنید.

2- یک کد 3 رقمی را به دلخواه دو بار وارد کرده و دکمه # را فشار داده و گوشی را بگذارید.

برای باز کردن قفل به ترتیب زیر عمل کنید:

1-گوشی را برداشته و کد 77 را وارد کنید.

2-کد 3 رقمی وارد شده را یک بار وارد کرده و دکمه # را فشار داده و گوشی را بگذارید.

37-**یادآوری زمان از قبل تعیین شده (زنگ ساعت)** = با این برنامه شما می توانید تلفن خود را به مانند یک ساعت تنظیم کنید ؛ تا اینکه در ساعت تنظیم شده ؛ زنگ بزند . برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید :

1-گوشی را برداشته و کد 76 را وارد کنید

2-سپس ساعت را با دو رقم و دقیقه را با دو رقم و همچنین ارقام 0 و یا 1 را به ترتیب برای پیش از ظهر و بعد از ظهر وارد کنید .

3-دکمه # را فشار داده و سپس گوشی را بگذارید.

برای لغو کردن این برنامه : گوشی را برداشته و کد #762 را وارد کرده و سپس گوشی را بگذارید.

38-**استفاده از سرویس تون موقت ؛ در سیستم شماره گیری** = با این برنامه شما می توانید در وال و یا در وسط مکالمه ؛ در صورت نیاز سیستم شماره گیری را پالس به تون تبدیل کنید . برای این کار ؛ در اول و یا وسط مکالمه ؛ دکمه های * و # را پشت سر هم فشار دهید. سیستم شماره گیری از پالس به تون تبدیل شده و بعد از پایان مکالمه به طور اتوماتیک ؛ به سیستم شماره پالس تبدیل خواهد شد.

39-**پاک کردن برنامه های داخلی (به حالت پیش فرض در آوردن)** = اگر برنامه های اشتباهی به تلفن داده اید ؛ که باعث عدم کارکرد عادی تلفن شده این برنامه را اجرا کنید.

گوشی را برداشته و کد #79 را وارد کرده و سپس گوشی را بگذارید.

40-**ذخیره کردن کدهای سیستم در دکمه های حافظه** = با این برنامه می توانید ؛ کدهای سیستم را در دکمه های حافظه ذخیره کنید ؛ برای مثال کد پیچ (330) را در یکی از دکمه های حافظه تلفن ذخیره می کنیم ؛ برای این کار :

1-تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید. (دکمه PROGRAM را فشار داده و یا اینکه سوئیچ MEMORY را در حالت POGRAM قرار دهید)

2-دکمه حافظه مورد نظر را فشار داده و سپس کد برنامه مورد نظرتان را وارد کنید (330)

3-دکمه STORE را فشار دهید.

برای استفاده از این سرویس ؛ گوشی را برداشته و دکمه حافظه مورد نظرتان را فشار دهید ؛ برنامه ذخیره شده در دکمه حافظه ؛ فعال خواهد شد ؛ در مورد مثال بالا ؛ بعد از فشار داده شدن دکمه حافظه مورد نظر ؛ برنامه پیچ فعال شده و شما می توانید ؛ پیغام خود را پخش کنید.

41-**ترجیح دادن خط - انتخاب خط بیکار** = با این برنامه شما می توانید انتخاب کنید که ؛ به محض برداشتن گوشی ؛ از روی تلفن و یا فشار دادن دکمه SP-PHONE ؛ کدام یک از خطوط شهری و خط داخلی تصرف شده و در اختیار شما قرار داده شود . در این قسمت ؛ می توانید طوری برنامه ریزی کنید که ؛ به محض برداشتن گوشی یکی از خطوط بیکار بر سیستم ؛ تصرف شود (یکی از خطوط بیکاری که شما مجاز به تصرف آن هستید)

1- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید. (دکمه PROGRAM را فشار داده و یا اینکه سوئیچ MEMORY را در حالت PROGRAM قرار دهید)

2- کد 12 را وارد کنید.

3- دکمه STORE را فشار دهید.

(برای کنسل کردن این برنامه و برگرداندن تلفن به حالت اول ؛ بعد از قرار دادن تلفن در حالت برنامه ریزی ؛ کد 11 را وارد کرده و سپس دکمه STORE را فشار دهید)

42- **ترجیح دادن خط - انتخاب خط اول برای جواب دادن ؛ در زمانی که چند خط در حال زنگ زدن باشند = با این برنامه می توانید انتخاب کنید ؛ در زمانی که چند خط به طور هم زمان در حال زنگ زدن باشند ؛ به محض برداشتن گوشی و یا فشار دان دکمه SP- PHONE کدام خط تصرف شده و جواب داده شود.**

1- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید. (دکمه PROGRAM را فشار داده و یا اینکه سوئیچ MEMORY را در حالت PROGRAM قرار دهید)

2- کد 23 را وارد کنید.

3- شماره خط شهری مورد نظرتان را وارد کنید (1 الی 12)

4- دکمه STORE را فشار دهید.

(برای کنسل کردن این برنامه و برگرداندن تلفن به حالت اول ؛ بعد از قرار دادن تلفن در حالت برنامه ریزی ؛ کد 22 را وارد کرده و سپس دکمه STORE را فشار دهید)

43- **تغییر دادن کار بردهای دکمه های خطوط شهری بر روی تلفن = دکمه های خطوط شهری بر روی تلفن ؛ قابل تغییر است ؛ یعنی می توانید این دکمه ها را به دکمه های با کاربرد دیگر تبدیل کنید.**

الف : تبدل این دکمه ها به دکمه داخلی

1- تلفن را در حات برنامه ریزی قرار دهید.

2- دکمه خط شهری مورد نظرتان را فشار دهید.

3- کد 1 را وارد کنید.

4- شماره داخلی مورد نظرتان را وارد کنید.

5- دکمه STORE را فشار دهید.

ب : تبدل این دکمه ها به دکمه خط شهری دیگر

1- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2- دکمه خط شهری مورد نظرتان را 1 فشار دهید.

3- کد 0 را وارد کنید.

4- شماره خط شهری مورد نظرتان را وارد کنید.

5- دکمه STORE را فشار دهد.

پ : تبدل این دکمه ها به دکمه حافظه

1- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2-دگمه خط شهري مورد نظرتان ر 1 فشار دهيد.

3-كد 2 را وارد كنيد.

4-كد 9 را وارد كنيد.

5-شماره تلفن مورد نظرتان را وارد كند.

6-دگمه STORE را فشار دهيد.

44-انتخاب نوع زنگ تلفن = دو نوع زنگ تلفن وجود دارد؛ يكي حالت زنگ زدن معمولي (Ring) و ديگري حالت پخشي شدن صدای تلفن كننده از بلند گو (Voice)

الف : برای انتخاب حالت زنگ زدن معمولي (Ring)

1-تلفن را در حالت برنامه ريزي قرار دهيد.

2-كد 41 را وارد كنيد.

3-دگمه STORE را فشار دهيد.

ب : برای انتخاب حالت پخشي شدن صدای تلفن كننده از بلند گو (Voice)

1-تلفن را در حالت برنامه ريزي قرار دهيد.

2-كد 42 را وارد كنيد.

3-دگمه STORE را فشار دهيد.

45-تغيير كار برد دگمه های خطوط شهري موجود بر روی تلفن

(1) تبدیل دگمه های خطوط شهري به دگمه های حافظه :

1-تلفن را در حالت برنامه ريزي قرار دهيد.

2-دگمه خط شهري مورد نظرتان را فشار دهيد.

3-كد 2 را وارد كنيد.

4-كد 9 را وارد كنيد.

5-شماره تلفن مورد نظرتان را وارد كنيد.

6-دگمه STORE را فشار دهيد.

7-از حالت برنامه ريزي خارج شويد.

(2) تبدیل دگمه های خطوط شهري به دگمه های داخلی (با فشار دادن دگمه تبدیل شده ؛ به دگمه داخلی ؛ داخلی مربوطه زنگ خواهد خورد)

1-تلفن را در حالت برنامه ريزي قرار دهيد.

2-دگمه خط شهري مورد نظرتان را فشار دهيد.

3-كد 1 را وارد كنيد.

4-شماره داخلی مورد نظرتان را وارد كنيد.

5-دگمه STORE را فشار دهيد.

- 6- از حالت برنامه ریزی خارج شوید.
- 3) تبدیل کردن مجدد دکمه های خطوط شهری ؛ به خط شهری
- 1-تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.
 - 2-دکمه خط شهری مورد نظرتان را فشار دهید.
 - 3-کد 0 را وارد کنید.
 - 4-شماره خط شهری مورد نظرتان ا وارد کنید (از 01 الی 12)
 - 5-دکمه STORE را فشار دهید.
 - 6-از حالت برنامه ریزی خارج شوید.
- 46-تنظیم کردن ساعت و تاریخ سیستم (فقط از جُک شماره 01)
- 1-تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.
 - 2-کد 0 را وارد کنید.
 - 3-دو رقم آخر سال میلادی را وارد کنید.
 - 4- ماه مورد نظرتان ا وارد کنید (از 01 الی 12)
 - 5-روز مورد نظرتان را وارد کنید (از 01 الی 31)
 - 6-شماره روز هفته مورد نظرتان را وارد کنید (0 برای یکشنبه و 1 برای دو شنبه و 2 برای سه شنبه و 3 برای چهار شنبه و 4 برای پنج شنبه و 5 برای جمعه و 6 برای شنبه)
 - 7-ساعت مورد نظرتان را وارد کنید (از 01 الی 12)
 - 8-دقیقه مورد نظرتان را وارد کنید (از 01 الی 59)
 - 9-رقم بعد از ظهر و یا قبل از ظهر را وارد کنید (1 برای بعد از ظهر و 0 برای قبل از ظهر)
 - 10-دکمه STORE را فشار دهید.
 - 11-از حالت برنامه ریزی خارج شوید.
- 47-مشخص کردن شماره داخلی و شماره جُک داخلی از روی تلفن
- با این کار شما می توانید از روی هر تلفنی ؛ شماره داخلی ان تلفن و همچنین شماره جُک ان تلفن را تشخیص دهید.
- 1-تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.
 - 2-کد 6 را وارد کنید (در این زمان شماره داخلی تلفن مورد نظر و همچنین شماره جُک ان بر روی صفحه نمایش تلفن ؛ نوشته خواهد شد.
 - 3-از حالت برنامه ریزی خارج شوید.
- 48-پاک کردن برنامه های اجرا شده بر روی تلفن (ری ست کردن تلفن)
- 1-تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.
 - 2-دکمه # و سپس * را فشار دهید.
 - 3-دکمه STORE را فشار دهید.
 - 4-از حالت برنامه ریزی فشار دهید.
- 49-باز کردن قفل الکترونیکی داخلها (این برنامه فقط از جُک 01 قابل اجرا می باشد)
- 1-تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2- کد 8 را وارد کنید.

3- دکمه STORE را فشار دهید.

4- از حالت برنامه ریزی خارج شوید.

کدهای برنامه ریزی (123210)

برنامه شماره 00 = تنظیم ساعت و تاریخ سیستم
برنامه شماره 01 = ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم
برنامه شماره 02 = تعیین و واگذاری شماره داخلی
برنامه شماره 03 = تعیین و واگذاری اپراتور
برنامه شماره 04 = تعیین و واگذاری یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسول DSS
برنامه شماره 05 = انتقال سریع مکالمه با استفاده از دکمه DSS (فقط با فشار دادن یک دکمه
برنامه شماره 06 = نحوه تغییر سرویس روز / شب
برنامه شماره 07 = تنظیم زمان شروع شیفت‌های روز / شب
برنامه شماره 08 = فعال بودن و یا نبودن سیستم جستجو
برنامه شماره 09 = نوع جستجو
برنامه شماره 12 = تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی
برنامه شماره 13 = تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کار 2 محدود شوند
برنامه شماره 14 = تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کار 3 محدود شوند
برنامه شماره 15 = تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کار 4 محدود شوند
برنامه شماره 16 = تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کار 5 محدود شوند
برنامه شماره 17 = تنظیم یادآوری خط هلد شده
برنامه شماره 18 = تنظیم زمان بازگشت خط هلد شده
برنامه شماره 19 = تنظیم زمان بازگشت هلد منتقل شده
برنامه شماره 20 = تنظیم زمان شروع شدن برنامه فرستادن مکالمه (مکالمه بعد از چند زنگ؛ در صورت مشغول بودن و یا جواب داده نشدن؛ به داخلی از قبل تعیین شده فرستاده شود)
برنامه شماره 21 = تنظیم زمان تاخیر برای برنامه " شماره گیری ساده فقط ا برداشتن گوشی "
برنامه شماره 22 = تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری _ به _ خط شهری
برنامه شماره 23 = ضبط جزئیات مکالمه (پرینت گرفتن از مکالمات انجام شده)
برنامه شماره 24 = تنظیمات کاغذ پرینتر در برنامه ضبط جزئیات مکالمه
برنامه شماره 25 = انتخاب اینکه از چه نوع مکالماتی پرینت گرفته شود (مکالمات ورودی _ مکالمات خروجی)
برنامه شماره 26 = تنظیم اینکه آیا شماره تلفن‌های گرفته شده از حافظه مرکزی سیستم چاپ شوند و یا نه
برنامه شماره 27 = انتخاب و یا حذف مواردی که باید چاپ شود
برنامه شماره 28 = تنظیم اینکه مکالمات بالای چند ثانیه چاپ شوند

برنامه شماره 29 = وجود و یا عدم وجود صدای بوق تأیید ؛ در هنگام پیچ کردن با سیستم پیچ خارجی
برنامه شماره 31 = برنامه های موبوط به تنظیمات سیستم DISA
برنامه شماره 33 = فعال کردن برنامه صحبت کردن با داخلی مشغول ؛ از طریق بلند گوی تلفن
برنامه شماره 34 = گزارش کار سیستم (در برنامه ضبط جزئیات مکالمه)
برنامه شماره 40 = وصل کردن خط شهری به سیستم
برنامه شماره 41 = تعیین سیستم شماره گیری
برنامه شماره 43 = واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی
برنامه شماره 44 = تعیین و واگذاری هر کدام از خطوط شهری در یک گروه
برنامه شماره 45 = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خط شهری در روز
برنامه شماره 46 = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خط شهری در شب
برنامه شماره 47 = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خط شهری در روز
برنامه شماره 48 = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خط شهری در شب
برنامه شماره 49 = تعیین و واگذاری زمان شروع زنگ خوردن داخلی و یا داخلیهای که امتیاز زنگ خط شهری را دارند (در روز)
برنامه شماره 50 = تعیین و واگذاری زمان شروع زنگ خوردن داخلی و یا داخلیهای که امتیاز زنگ خط شهری را دارند (در شب)
برنامه شماره 51 = تعیین و واگذاری نحوه وصل شدن خطوط شهری به سیستم و حالتیهای مختلف در شیفت روز
برنامه شماره 52 = تعیین و واگذاری نحوه وصل شدن خطوط شهری به سیستم و حالتیهای مختلف در شیفت شب
برنامه شماره 53 = تنظیم زمان دکمه Pause (دکمه مکث)
برنامه شماره 54 = انتخاب زمان قطع و وصل قلاب زیر گوشی
برنامه شماره 55 = تعیین حداقل زمان سیگنال CPC
برنامه شماره 56 = تعیین زمان قطع خط شهری
برنامه شماره 57 = تعیین کردن خطوط شهری که در هنگام وارد کردن کد دسترسی به خطوط شهری (9) قابل تصرف باشند
برنامه شماره 60 = گروه بندی داخلی ها
برنامه شماره 61 = تعیین کلاس کار داخلیها در شیفت روز
برنامه شماره 62 = تعیین کلاس کار داخلیها در شیفت شب
برنامه شماره 63 = تعیین نام برای داخلیها
برنامه شماره 64 = تعیین الزام وارد کردن کد اعتباری (چه موقعی کد اعتباری را باید وارد کنیم)
برنامه شماره 65 = انتقال مکالمه به یک خط شهری (Call Transfer)
برنامه شماره 66 = فرستادن مکالمه به یک خط شهری (Call Forward)
برنامه شماره 67 = امکان ورود به مکالمه در حال انجام (روی خط رفتن)

برنامه شماره 68 = امکان لغو کردن برنامه مزاحم نشوید
برنامه شماره 91 = انتخاب برنامه هلد کردن مکالمه برای تلفنهای معمولی
برنامه شماره 99 = پاک کردن اطلاعات سیستم (برگشتن به حالت پیش فرض اولیه)

مرکز تلفن مدل KX-TA308/616

در ابتدا کدهای عمومی و سپس کدهای برنامه ریزی :

کدهای عمومی

1-تنظیم کردن امکانات تلفن

برتری خط بیکار : میتوانید هر خط شهری بیکاری که مجاز به تصرف ان هستید را با برداشتن گوشی تصرف کنید.

برتری خط اولیه : میتوانید خط شهری که قبلا تنظیم کرده اید را با برداشتن گوشی تصرف کنید.

_ بدون برتری (پیش فرض) : شما نمی توانید هیچ خط شهری را با برداشتن گوشی تصرف کنید. باید یک خط شهری را انتخاب کنید.

برتری خط بیکار :

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 12 را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

برتری خط اولیه :

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 13 را وارد کنید و شماره خط شهری مورد نظر را وارد کرده (1 الی 6) و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

بدون برتری (پیش فرض) :

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 11 را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

2-تنظیم برتری برای خط _ ورود خط

بدون برتری : وقتی که یک خط شهری زنگ می زند ، استفاده کننده از داخلی با ید گوشی را برداشته و سپس دکمه خط شهری که در حال زنگ زدن است را فشار دهد.

برتری خط اولیه : وقتی که چند خط شهری به طور همزمان در حال زنگ زدن باشند ، شما می توانید به خط برتری داده شده فقط با برداشتن گوشی جواب دهید.

برتری خط در حال زنگ زدن (پیش فرض) : وقتی که خط شهری در حال زنگ زدن باشد، شما می توانید به زنگ زدن خط شهری فقط با برداشتن گوشی جواب دهید.

بدون برتری :

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 21 را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

برتری خط اولیه :

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 23 را وارد کرده و شماره خط شهری مورد نظر را وارد کنید (1 الی 6) و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

برتری خط در حال زنگ زدن (پیش فرض) :

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 22 را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

3- پاک کردن (ری ست کردن) تلفن پاناسونیک

با این برنامه می‌توانید یک تلفن پاناسونیک را ریست کرده و به حالت پیش فرض در آورید.

موارد زیر به حالت پیش فرض در خواهد آمد :

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس دکمه # و سپس دکمه * را فشار داده و در انتها دکمه SP-PHONE را فشار دهید

4- تغییر دادن تعریف دکمه های تلفن

تبدیل دکمه فضا شهری و یا MESSAGE به دکمه DSS داخلی

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس دکمه خط شهری و یا دکمه MESSAGE را فشار دهید و در ادامه رقم 1 را شماره گیری کرده و شماره داخلی که می خواهید، در این خانه ذخیره شود را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

تبدیل دکمه فضا شهری و یا MESSAGE به دکمه حافظه

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس دکمه خط شهری و یا دکمه MESSAGE را فشار دهید. و در ادامه رقم 2 را شماره گیری کرده و کد دسترسی به خطوط شهری را وارد کرده و سپس شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

تبدیل دکمه فضا شهری به دکمه کنفرانس (CONF)

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس دکمه خط شهری را فشار دهید و در ادامه رقم 3 را شماره گیری کنید و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

تبدیل دکمه فضا شهری به دکمه FWD/DND

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس دکمه خط شهری را فشار دهید و در ادامه رقم 4 را شماره گیری کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

تبدیل دکمه فضا شهری به دکمه SAVE

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس دکمه خط شهری را فشار دهید و در ادامه رقم 5 را شماره گیری کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

برگرداندن دکمه MESSAGE به حالت اول

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس دکمه MESSAGE را فشار دهید و در ادامه رقم 3 را شماره گیری کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

5- شماره گیری کردن با استفاده از شماره های ذخیره شده (به حافظه سپرده شده) در حافظه مرکزی سیستم

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید و سپس اگر از تلفنهای اختصاصی پاناسونیک استفاده می کنید دکمه AUTO DIAL را و یا اگر از تلفنهای معمولی استفاده می کنید دکمه * (ستاره) را فشار داده و در انتها کد حافظه شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید. (00 الی 99)

6- شماره گیری کردن با استفاده از شماره های ذخیره شده در حافظه شخصی

ذخیره کردن (به حافظه دادن) یک شماره تلفن

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 2 را وارد کرده و سپس دکمه * (ستاره) را فشار دهید و در ادامه کد حافظه شخصی تلفن خودتان را وارد کرده (از 0 الی 9) و سپس شماره تلفن مورد نظرتان را شماره گیری کنید (قبل از وارد کردن شماره تلفن، کد تصرف خط شهری را وارد کنید 9 و یا 0) و در انتها دکمه # را فشار داده و گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

استفاده از شماره تلفنهای ذخیره شده :

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس دکمه # را فشار دهید (شما می توانید به جای فشار دادن دکمه #، رقم 1 را شماره گیری کرده و سپس دکمه * را فشار دهید و در انتها کد حافظه مورد نظر خود را وارد کنید (0 الی 9))

7- شماره گیری ساده فقط با برداشتن گوشی

ذخیره کردن شماره تلفن (شماره تلفنی که می خواهید به محض برداشتن گوشی، شماره گیری شود)

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-POHNE را فشار داده و سپس کد 742 را وارد کنید و در ادامه کد تصرف خط شهری (9 و یا 0) را وارد کرده و سپس شماره تلفن مورد نظر خود را وارد کنید و سپس دکمه # را فشار داده و گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-POHNE را فشار دهید.

فعال کردن و یا لغو کردن

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس برای فعال کردن کد 741 و سپس دکمه # را فشار دهید و برای لغو کردن کد 740 و سپس دکمه # را فشار دهید و در انتها گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

شماره گیری :

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید و سپس منتظر یک جواب مانده و سپس صحبت کنید.

8- فرستادن صدای بوق انتظار برای داخلی مشغول (صدای بوق اعلام کننده ورود خط دوم)

اگر شماره داخلی را گرفته و صدای بوق اشغال شنیدید:

کد 2 را وارد کرده و منتظر یک جواب مانده و سپس مکالمه کنید.

9- آگاه شدن اتوماتیک از آزاد شدن خط مشغول به واسطه زنگ خوردن تلفن خودتان

اگر صدای بوق اشغال شنیدید:

کد 6 را وارد کرده و سپس گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و منتظر زنگ تلفن خودتان باشید.

جواب دادن به بازگشت خط داخلی گرفته شده ___ اگر شما صدای زنگ تلفن خودتان را شنیدید:

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید (صدای بوق بازگشت را شنیده و داخلی گرفته شده به طور اتوماتیک زنگ خواهد خورد)

جواب دادن به بازگشت خط شهری گرفته شده ___ اگر شما صدای زنگ تلفن خودتان را شنیدید:

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید در این حال صدای بوق آزاد را خواهید شنید. می توانید شماره تلفن مورد نظرتان را شماره گیری کنید

10- اجازه ورود به مکالمه در حال انجام (خط داخلی)

اگر یک شماره داخلی را گرفتید و صدای بوق اشغال شنیدید: کد 3 را وارد کنید

11- اجازه ورود به مکالمه در حال انجام _ (خط شهری)

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس دکمه خط شهری که نشاندهنده (لامپ) آن به رنگ قرمز روشن است را فشار دهید.

12- عدم اجازه ورود به مکالمه در حال انجام (خودتان)

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس برای فعال کردن کد 7330 و سپس # برای لغو کردن کد 733 و سپس # را فشار دهید و در انتها گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید (در تلفنهای معمولی به جای دکمه # می توانید شماره 0 را بگیرید)

13- جواب دادن به زنگ خوردن تلفن داخلی دیگر

جواب دادن _ مستقیم

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 4 را وارد کرده و انتها شماره داخلی که در حال زنگ خوردن است را بگیرید.

جواب دادن _ گروهی

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 40 را وارد کنید.

14- اجازه و یا عدم اجازه به دیگر داخلها، برای جواب دادن به زنگ خوردن تلفن خودتان

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس برای فعال کردن کد 721 و سپس # و برای لغو کردن کد 720 و سپس # را فشار دهید (در تلفنهای معمولی به جای دکمه # می توانید شماره 0 را بگیرید)

15- قرار دادن مکالمه در حالت پارک ___ در مین انجام یک مکالمه:

در تلفنهای اختصاصی پاناسونیک دکمه HOLD را فشار داده و در تلفنهای معمولی قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید و سپس کد 22 را وارد کرده و در انتها کد ناحیه مخصوص پارک را وارد کنید (0 الی 9)

تصرف مجدد خط پارک شده

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 52 را وارد کنید و در انتها شماره ناحیه پارکی که خط مورد نظر شما، در آن ناحیه پارک شده است را وارد کنید.

16- انتظار برای مکالمه _____ فعال کردن / لغو کردن - انتظار برای مکالمه _ خط شهری

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس برای فعال کردن کد 7311 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید و برای لغو کردن کد 7310 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.

فعال کردن / لغو کردن - انتظار برای مکالمه _ داخلی

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس برای فعال کردن کد 7321 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید و برای لغو کردن کد 7320 و سپس دکمه # را فشار دهید.

17- فرا خوانی _____ فرا خوانی - به همه داخلها

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 330 را وارد کنید

فرا خوانی - گروهی

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 33 را وارد کرده و در انتها شماره گروه داخلی را شماره گیری کنید (1 الی 8)

فرا خوانی - فاربی

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 34 را وارد کنید.

فرا خوانی - همه

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 33 را وارد کرده و سپس دکمه * (ستاره) را فشار دهید (شما می توانید به جای * 33 کد 339 را وارد کنید)

فرا خوانی - جواب دادن

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و کد 43 را وارد کنید (می توانید شروع به صحبت کنید) فرا خوانی و انتقال _____ در مین انجام یک مکالمه :

دکمه TRANSFER را در تلفنهای اختصاصی پاناسونیک فشار داده و یا قلاب زیر گوشی را در تلفنهای معمولی ، یک بار قطع و وصل کرده و سپس کد 330 را برای پخش شدن پیام در تمامی داخلها ، یا کد 33 و سپس شماره گروه داخلی (1 الی 8) را برای پخش شدن در یک گروه از داخلها ، یا کد 34 را برای پخش شدن از طریق سیستم فراخوانی خارجی و یا کد 339 را برای پخش شدن در تمامی تلفنها و همچنین سیستم پیچ خارجی ، وارد کنید و در ادامه پیام خود را بگوئید و سپس گوشی را بگذارید.

عدم اجازه فراخوانی

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس برای فعال کردن کد 7341 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید و برای لغو کردن کد 7340 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید و در انتها گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

18-فرستادن مکالمه Call Forward _____ فرستادن مکالمه - تمامی مکالمات

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و دکمه FWD/DND را در تلفنهای اختصاصی پاناسونیک فشار داده و یا کد 71 را در تلفنهای معمولی وارد کنید و در ادامه کد 1 را وارد کنید و سپس شماره داخلی که می خواهید مکالمات شما به آن منتقل شود را شماره گیری کرده و در انتها دکمه # را فشار دهید.

فرستادن مکالمه - منتزعل یا بدون جواب

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس دکمه FWD/DND را در روی تلفنهای اختصاصی پاناسونیک فشار داده و یا کد 71 را در تلفنهای معمولی وارد کنید و در ادامه کد 2 را وارد کرده و سپس شماره داخلی که می خواهید مکالمات شما به آن منتقل شود را شماره گیری کرده و در انتها دکمه # را فشار دهید.

فرستادن مکالمه - به خط شهری

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس دکمه FWD/DND را در تلفنهای اختصاصی پاناسونیک فشار داده و یا کد 71 را در تلفنهای معمولی وارد کنید و در ادامه کد 3 را وارد کرده و سپس کد تصرف شهری را وارد کنید (9 و یا 81 الی 86) و در انتها شماره تلفن مورد نظر خود را شماره گیری کرده و دکمه # را فشار دهید.

فرستادن مکالمه - به دنبال من _____ فعال کردن _ در داخلی مقصد :

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس دکمه FWD/DND را در روی تلفنهای اختصاصی پاناسونیک فشار داده و یا کد 71 را در تلفنهای معمولی وارد کنید و در ادامه کد 5 را وارد کرده و سپس شماره داخلی خودتان را شماره گیری کنید و در انتها دکمه # را فشار دهید

فرستادن مکالمه - لغو کردن _____ لغو فرستادن مکالمه ، از داخلی هودتان (اصلی)

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس دکمه FWD/DND را بر روی تلفنهای اختصاصی پاناسونیک فشار داده و یا کد 71 را در تلفنهای معمولی وارد کنید و در ادامه کد 0 را وارد کرده و انتها دکمه # را فشار دهید

لغو کردن فرستادن مکالمه ، از داخلی مقصد _____ به دنبال من (تمامی مکالمات)
گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس دکمه FWD/DND را در تلفنهای اختصاصی پاناسونیک فشار داده و یا کد 71 را در تلفنهای معمولی وارد کنید و در ادامه کد 8 را وارد کرده و سپس شماره داخلی خودتان را شماره گیری کنید و در انتها دکمه # را فشار دهید.

19- قفل الکترونیکی _____ قفل کردن

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 77 را وارد کنید و در ادامه کد قفل مورد نظرتان را وارد کنید (چهار رقم از 0000 الی 9999) و سپس کد قفل مورد نظرتان را دوباره وارد کنید و در انتها دکمه # را فشار دهید.

باز کردن قفل

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 77 را وارد کنید و در ادامه کد قفلی که برای قفل کردن تلفن خودتان وارد کرده بودید را وارد کنید و در انتها دکمه # را وارد کنید.

20-تنظیم پیغام عدم حضور

وقتی که یک تلفن کننده ، که از یک تلفن پاناسونیک (که دارای صفحه نمایش است) استفاده می کند ، به داخلی شما زنگ بزند ، پیغامهای قابل برنامه ریزی از قبل تعیین شده ای ، می تواند علت عدم حضور شما را به تلفن کننده اطلاع دهد. 6 عدد پیغام قابل برنامه ریزی است.

- پیغام شماره 1 = به زودی باز خواهیم گشت.
- پیغام شماره 2 = به خانه رفته ام.
- پیغام شماره 3 = به داخلی شماره % % % (شماره داخلی) رفته ام.
- پیغام شماره 4 = در ساعت % % % (ساعت و دقیقه) باز خواهیم گشت.
- پیغام شماره 5 = تا تاریخ % % % (ماه و روز) نخواهم بود.
- پیغام شماره 6 = در جلسه هستم.

فعال کردن پیغام عدم حضور

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 75 را وارد کنید و در ادامه شماره پیغام مورد نظر خود را وارد کنید (1 الی 6) و سپس موارد مورد نظر متناسب با پیغام خود را وارد کنید. (داخلی-ساعت- دقیقه-ماه-روز و غیره) و در انتها دکمه # را فشار دهید.

21-کنفرانس سه نفره _____ در مین انجام یک مکالمه 2 نفره :

دکمه CONF را فشار داده و سپس شماره تلفن و یا شماره داخلی نفر سوم را شماره گیری کنید و در ادامه با نفر سوم مکالمه کرده و سپس دکمه CONF را فشار دهید . صدای بوق تأیید را خواهید شنید. (به دلخواه)

22-کنفرانس پنج نفره

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید و سپس کد 22 را وارد کرده و سپس دکمه * (ستاره) را فشار دهید و شماره تلفن و یا شماره داخلی اولین نفر را شماره گیری کرده شروع به مکالمه با اولین نفر

کنید و سپس دکمه CONF را فشار داد و شماره تلفن و یا شماره داخلی نفر دوم را شماره گیری کرده و شروع به مکالمه با نفر دوم کنید و سپس دکمه CONF را فشار دهید و مراحل 3 و 4 و 5 را برای نفر سوم و نفر چهارم نیز تکرار کنید و در انتها دکمه CONF را فشار دهید.

23-پیغام انتظار

فرستادن یک پیغام اطلاع

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و کد 701 را وارد کنید و سپس شماره داخلی که می خواهید پیغام شما را دریافت کند را شماره گیری کرده و دکمه # را فشار دهید.

اگر داخلی گرفته شده ، مشغول بوده و یا جواب ندهد :

دکمه MESSAGE را فشار داده و سپس گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

لغو کردن پیغام اطلاع

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 702 را وارد کرده و شماره داخلی که پیغام خود را قبلا برای آن فرستاده اید را شماره گیری کنید و در انتها دکمه # را فشار دهید.

لغو کردن با استفاده از دکمه MESSAGE

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس شماره داخلی که پیغام خود را قبلا برای آن فرستاده اید را شماره گیری کنید و دکمه MESSAGE را دو بار فشار داده و گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

پاک کردن تمامی پیغامهای اطلاع ، بوسیله داخلی دریافت کننده پیغام

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 700 را وارد کنید و دکمه # را فشار دهید.

24-کد اعتباری

تلفن کردن با استفاده از کد اعتباری

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید و سپس دکمه خط شهری را فشار داده یا کد دسترسی به خطوط شهری را وارد کنید و دکمه FWD/DND و یا PAUSE را در تلفنهای اختصاصی پاناسونیک فشار داده و یا کد 49 را گرفته و یا دکمه * (ستاره) را در تلفنهای معمولی دو بار فشار دهید و سپس کد اعتباری خود را وارد کنید و در انتها شماره تلفن مورد نظر خود را شماره گیری کنید

25-برنامه مزاحم نشوید

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید و سپس دکمه FWD/DND را در تلفنهای اختصاصی پاناسونیک فشار داده و یا کد 71 را در تلفنهای معمولی وارد کنید و برای فعال کردن کد 4 و برای لغو کردن کد 0 را وارد کرده و در انتها دکمه # را فشار دهید.

26-عدم اجازه به اجرا شدن برنامه مزاحم نشوید

اگر شما داخلی را گرفته و صدای بوق مزاحم نشوید را شنیدید (بوق مخصوص)

1-کد 2 را وارد کنید (منتظر یک جواب بمانید)

27-یادآوری زمان از قبل تعیین شده (زنگ ساعت)

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و کد 76 را وارد کنید و سپس دقیقه را وارد کنید و سپس کد 0 را برای قبل از ظهر (AM) و کد 1 را برای بعد از ظهر (PM) وارد کرده و

2- کد 1 را برای اینکه این زنگ فقط یک بار فعال شود و کد 2 را برای اینکه هر روز در ساعت و دقیقه تنظیم شده فعال شود، وارد کرده و در انتها دکمه # را فشار دهید.

لغو کردن

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و کد 762 را وارد کرده و در انتها دکمه # را فشار دهید. تست کردن زمان تنظیم شده - فقط با تلفنهای پاناسونیک صفحه نمایش دار

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 763 را وارد کرده و در انتها دکمه # را فشار دهید.

قطع کردن صدای زنگ (فشار دادن هر دکمه ای صدای زنگ را قطع خواهد کرد)

28- امنیت خط اطلاعات

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و برای فعال کردن کد 7301 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید و برای لغو کردن کد 7300 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.

29- موزیک متن

وقتی که گوشی بر روی تلفن بوده و دکمه SP-PHONE خاموش باشد :

1- کد 1 را وارد کنید.

• برای لغو کردن مجدداً کد 1 را وارد کنید.

30- تبدیل شماره گیری پالس به تون

1- دکمه * (ستاره) و سپس # را فشار دهید.

31- پاک کردن برنامه های داخلی

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و کد 79 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید

32- تنظیم تاریخ و ساعت سیستم

فقط از طریق داخلی اپراتور و یا مدیر سیستم

کد 0 را وارد کرده و سپس سال را وارد کنید و سپس ماه را وارد کنید و سپس روز را وارد کنید و روز هفته را وارد کنید (برای یکشنبه رقم 0 - برای دوشنبه رقم 1 - برای سه شنبه رقم 2 - برای چهارشنبه رقم 3 - برای پنجشنبه رقم 4 - برای جمعه رقم 5 و برای شنبه رقم 6) و سپس ساعت را وارد کرده و دقیقه را وارد کنید و سپس قبل و یا بعد از ظهر را وارد کنید (0 برای AM و 1 برای PM) و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

33- قفل الکترونیکی (لغو کردن همه قفلها)

فقط از طریق داخلی اپراتور و یا مدیر سیستم

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 8 را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

34- زنگ ساعت - فعال و یا لغو کردن از راه دور (زنگ تلفن برای بیدار کردن)

فقط از طریق داخلی اپراتور و یا مدیر سیستم

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 764 را وارد کنید و در ادامه شماره داخلی مورد نظر را بگیرد (که می خواهید زنگ ساعت را برای آن فعال کنید) و سپس دکمه # را فشار داده و کد 76 را وارد کنید و سپس ساعت را وارد کرده و سپس دقیقه را وارد کرده و سپس قبل و یا بعد از ظهر را وارد کنید (0 برای AM و

1 برای PM) و در ادامه کد 1 برای اینکه این زنگ فقط یکبار فعال شود و کد 2 برای اینکه هر روز در ساعت و دقیقه تنظیم شده، فعال شود را وارد کنید و سپس دکمه # را فشار داده و در انتها گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

لغو کردن

گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار داده و سپس کد 764 را وارد کرده و در ادامه شماره داخلی مورد نظر را وارد کنید (که می خواهید زنگ ساعت ان را لغو کنید) و سپس دکمه # را فشار داده و سپس کد 762 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید و در ادامه گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید. تست کردن زمان تنظیم شده

گوشی را برداشته کد 764 را وارد کرده و سپس شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری کنید(داخلی که زنگ ساعت ان را امتحان می کنید) و دکمه # را فشار داده و کد 763 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.

35- ضبط کردن پیام گذاشته شده در سیستم DISA

کد 9 را وارد کرده و گوشی را بردارید و کد 0 را برای هر دو مورد OGM2&OGM1 و کد 1 را برای مورد OGM1 و کد 2 را برای مورد OGM2 وارد کنید و سپس پیام خود را ضبط کنید. (تا 30 ثانیه) و در ادامه دکمه STORE را فشار دهید.

پخش کردن مجدد پیام ضبط شده

کد 9 را وارد کرده و سپس کد 3 و یا 4 را وارد کنید. کد 3 برای پخش شدن مجدد OGM1 و کد 4 برای پخش شدن مجدد OGM2

36- قرار دادن سیستم در شیفت روز - شب - نهار

برای قرار گرفتن در شیفت روز کد 781 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید و برای قرار گرفتن در شیفت شب کد 782 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید و برای قرار گرفتن در شیفت نهار کد 783 را وارد کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.

کد های برنامه ریزی (A308/616)

برنامه شماره 000 = تنظیم تاریخ و ساعت
برنامه شماره 001 = ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم
برنامه شماره 002 = رمز عبور سیستم (PASSWORD)
برنامه شماره 003 = تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS
برنامه شماره 004 = تعیین و واگذاری یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسول DSS
برنامه شماره 005 = انتقال سریع مکالمه با استفاده از دکمه DSS (فقط با فشار دادن یک دکمه)
برنامه شماره 006 = نحوه تغییر سرویس شیفت روز / شب / نهار
برنامه شماره 007 = زمان سرویس شیفت روز/شب/نهار
برنامه شماره 008 = تعیین و واگذاری اپراتور
برنامه شماره 009 = تعیین و واگذاری شماره داخلی
برنامه شماره 010 = انتخاب چگونگی نمایش ساعت بر روی صفحه نمایش تلفن
برنامه شماره 011 = واگذاری نام برای شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه مرکزی

برنامه شماره 012 = تغییر کدهای ویژه سیستم
برنامه شماره 100 = فعال کردن گروه جستجو
برنامه شماره 101 = نوع جستجو
برنامه شماره 102 = تعیین و واگذاری خروجی برای دستگاه صندوق صوتی مدل KX-TVP75/KX-TVP100
برنامه شماره 103 = اضافه کردن سیگنالهای تون (DTMF) برای KX-TVP100/KX-TVP75
برنامه شماره 104 = چگونگی هلد کردن و انتقال دادن مکالمه با تلفنهای معمولی
برنامه شماره 105 = صدای بوق شروع شدن حالت کنفرانس
برنامه شماره 106 = وجود و یا عدم وجود صدای بوق تأیید در هنگام پیچ کردن با سیستم پیچ خارجی
برنامه شماره 107 = فعال یا غیر فعال کردن دریافت کننده های سیگنالهای تون برای تست کردن سیگنالهای تون
برنامه شماره 108 = فعال و یا غیر فعال کردن دکمه FLASH برای تلفنی که قفل الکترونیکی شده است
برنامه شماره 109 = چگونگی حالت نشاندهنده (لامپ) خط شهری در هنگام زنگ خوردن، ثابت و یا چشمک زن برای همه
برنامه شماره 110 = تنظیم چگونگی کارکرد دکمه FLASH
برنامه شماره 111 = انتخاب موزیک هلد-داخلی و یا خارجی و یا تون
برنامه شماره 112 = تنظیم چگونگی کار نشاندهنده دکمه کنسول DSS
برنامه شماره 113 = انتخاب تعداد دفعات تکرار، در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک
برنامه شماره 114 = انتخاب زمان وقفه مابین دفعات تکرار اتوماتیک
برنامه شماره 115 = انتخاب الگوی زنگ خوردن تلفن اختصاصی پاناسونیک در هنگام تماس داخلی
برنامه شماره 116 = انتخاب الگوی برنامه کنفرانس
برنامه شماره 117 = وجود و یا عدم وجود صدای بوق تأیید در هنگام استفاده از برنامه جواب دادن به زنگ خوردن داخلی دیگر
برنامه شماره 118 = محدودیت در ارسال سیگنالهای پالس
برنامه شماره 119 = تکرار آخرین شماره تلفن گرفته شده با سیستم تون، پس از تبدیل سیستم شماره گیری از پالس به تون
برنامه شماره 120 = تغییر فرکانس زنگ برای تلفنهای معمولی
برنامه شماره 121 = انتخاب کد دسترسی به خطوط شهری
برنامه شماره 122 = فعال کردن چرخش اتوماتیک برای دسترسی به مسیر ارزان مکالمه
برنامه شماره 123 = نسبت شکست سیگنال پالس
برنامه شماره 124 = انتخاب نوع زنگ خوردن تلفن تک خطی معمولی
برنامه شماره 126 = تنظیم امکان برقرار کردن یک مکالمه داخلی، فقط با فشار دادن دکمه DSS مربوط به آن داخلی بر روی کنسول DSS و یا بر روی تلفن
برنامه شماره 127 = فعال کردن جواب دادن گروهی به زنگ خوردن یک داخلی

برنامه شماره 200 = تنظیم زمان یادآوری خط هلد شده
برنامه شماره 201 = تنظیم زمان یادآوری خط منتقل شده
برنامه شماره 202 = تنظیم زمان شروع فرستادن مکالمه به داخلی دیگر ، در صورت جواب داه نشدن به مکالمه
برنامه شماره 203 = تنظیم زمان تاخیر برای برنامه "شماره گیری ساده فقط با برداشتن گوشی"
برنامه شماره 204 = تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه
برنامه شماره 205 = تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری - به - خط شهری
برنامه شماره 206 = زمان شروع شماره گیری
برنامه شماره 207 = انتخاب زمان قطع و وصل قلاب زیر گوشی
برنامه شماره 208 = حد اکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر و دو صفر استثناء شده در برنامه شماره 306
برنامه شماره 210 = تنظیم زمان سیگنالهای تون
برنامه شماره 211 = تعیین اینکه خط شهری پس از تصرف ، در صورت عدم شماره گیری قطع شود یا نه
برنامه شماره 212 = تنظیم مدت زمان مکالمه برای داخلیهایی که برنامه تایمر برای آنها فعال شده است
برنامه شماره 213 = تنظیم شناسایی فاصله بین سیگنالهای زنگ فرستاده شده از مرکز مخابرات
برنامه شماره 301 = محدودیت شماره گیری - تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی
برنامه شماره 302 الی 305 = محدودیت شماره گیری - تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کارهای 2 الی 5 محدود شوند (صفر و دو صفر بند)
برنامه شماره 306 = محدودیت شماره گیری - کدهای استثنائی
برنامه شماره 309 = واگذاری شماره تلفنهای اضطراری
برنامه شماره 310 = کدهای اعتباری
برنامه شماره 311 = برنامه قرار دادن اتوماتیک مکث بین کد شهرستان و یا خارج از کشور ، قبل از شماره تلفن
برنامه شماره 312 = محدودیت شماره گیری - تعیین کلاس کار برای داخلی که قفل الکترونیکی شده
برنامه شماره 400 = وصل کردن خط شهری به سیستم
برنامه شماره 401 = تعیین سیستم شماره گیری
برنامه شماره 402 = تنظیم سرعت سیگنالهای پالس
برنامه شماره 403 = واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی
برنامه شماره 404 = تعیین و واگذاری هر کدام از خطوط شهری در یک گروه
برنامه شماره 405 الی 407 = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خطوط شهری در شیفتهای روز / شب / نهار
برنامه شماره 408 الی 410 = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خطوط شهری در شیفتهای روز / شب / نهار
برنامه شماره 411 الی 413 = تعیین و واگذاری زمان شروع زنگ خوردن داخلی و یا داخلیهایی که امتیاز زنگ خط شهری دارند
برنامه شماره 414 الی 416 = تعیین و واگذاری نحوه وصل شدن خطوط شهری به سیستمها و حالتهاى مختلف در شیفتهای روز / شب / نهار

برنامه شماره 417 = تنظیم زمان مکث
برنامه شماره 418 = تنظیم زمان FLASH
برنامه شماره 419 = تعیین خطوط شهری که با کد دسترسی اتوماتیک به خطوط شهری قابل تصرف باشند
برنامه شماره 420 = تعیین حداقل زمان سیگنال CPC
برنامه شماره 421 = تعیین فعال بودن و یا نبودن سیگنال CPC برای تلفن کننده از داخل
برنامه شماره 422 = تعیین زمان قطع خط شهری
برنامه شماره 423 = تعیین نحوه زنگ خوردن خط شهری
برنامه شماره 500 = فعال و یا غیر فعال بودن کدهای خاص در سیستم DISA
برنامه شماره 501 = ذخیره کردن کد خاص برای داخلها در سیستم دیزا با حالت AA with
برنامه شماره 502 = انتخاب حالت پیغام بیرون رونده (OGM)
برنامه شماره 503 = وصل کردن فکس
برنامه شماره 504 = تنظیم زمان تاخیر در جواب گویی دیزا
برنامه شماره 505 = تنظیم زمان انتظار ، پس از پخش شدن پیغام
برنامه شماره 506 = تنظیم حالت کار دیزا در زمان مشغول بودن داخلی مقصد در سیستم دیزا
برنامه شماره 507 = تنظیم حالت کار دیزا ، وقتی که داخلی مقصد به مکالمه وصل شده جواب نمی دهد
برنامه شماره 508 = تنظیم مدت زمانی که دیزا قبل از قطع مسیر مکالمه ، منتظر جواب گویی داخلی مقصد می شود
برنامه شماره 509 = تنظیم مدت زمانی که دیزا بعد از قطع مسیر مکالمه منتظر جواب گویی داخلی مقصد بعدی می شود
برنامه شماره 510 = تنظیم حالت کار دیزا در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن پیغام ضبط شده و یا بوق دیزای داخلی ، هیچ شماره ای نکیرد
برنامه شماره 511 = تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا
برنامه شماره 512 = ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا
برنامه شماره 513 = سیگنال مخصوص کشف سیگنالهای تون در سیستم دیزا
برنامه شماره 514 = شناسایی صدا (تون) مخصوص فکس
برنامه شماره 515 = تنظیم زمان قطع مسیر برای سیستم دیزای داخلی
برنامه شماره 516 = تعیین و واگذاری داخلیهایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری را به آنها وصل کند
برنامه شماره 517 = تنظیم زمان انتظار سیستم دیزا برای ورود رقم دوم
برنامه شماره 518 = انتخاب وجود و یا عدم وجود صدای بپ پس از وارد کردن کد امنیتی
برنامه شماره 519 = تنظیم فاصله زمانی بین لحظه ورود خط و شروع پخش پیغام ضبط شده
برنامه شماره 520 = تعیین گروه UCD
برنامه شماره 521 = تعیین مدت زمان انتظار سیستم برای آزاد شدن یکی از داخلیهای گروه UCD
برنامه شماره 522 = تنظیم فاصله زمانی پخش پیغام ضبط شده
برنامه شماره 523 = تعیین تکلیف خط ، وقتی که همه داخلیهای درون سیستم UCD مشغول بوده و زمان انتظار سیستم

UCD نیز تمام شده
برنامه شماره 524 = تعیین تکلیف خط ، وقتیکه هیچ کدام از داخلیهای درون سیستم UCD به خط وارد شده ، جواب ندهند
برنامه شماره 525 = تنظیم زمان انتظار سیستم قبل از تغییر دادن مسیر مکالمه در حالتی که هیچ کدام از داخلیهای درون سیستم به خط جواب نداده باشند
برنامه شماره 526 = تنظیم زمان انتظار مکالمه در داخلی که خط به آن داخلی تغییر مسیر داده است
برنامه شماره 600 = گروه بندی داخلها
برنامه های شماره 601 الی 603 = تعیین کلاس کار داخلها در شیفت روز/شب/نهار
برنامه شماره 604 = تعیین نام برای داخلها
برنامه شماره 605 = تعیین الزام وارد کردن کد اعتباری (چه موقعی کد اعتباری را باید وارد کنیم)
برنامه شماره 606 = انتقال مکالمه به یک خط شهری
برنامه شماره 607 = فرستادن مکالمه به یک خط شهری
برنامه شماره 608 = امکان ورود به مکالمه در حال انجام (روی خط رفتن)
برنامه شماره 609 = امکان لغو کردن حالت مزاحم نشوید
برنامه شماره 610 = وصل کردن تلفن پارالل
برنامه شماره 611 = اختصاص دادن داخلی برای وصل کردن منشی تلفنی
برنامه شماره 612 = فعال کردن برنامه گوش دادن به صدای اتاق
برنامه شماره 613 = فعال کردن برنامه تایمر برای داخلها
برنامه شماره 614 = تشخیص سیگنال پالس داخلی برای سیستم
برنامه شماره 615 = انتخاب زبان نوشتاری صفحه نمایش
برنامه شماره 700 الی 702 = واگذاری امتیاز زنگ سیستم ایفون در ، در شیفتهای روز / شب / نهار
برنامه شماره 703 الی 705 = واگذاری امتیاز زنگ سیستم در باز کن ، در شیفتهای روز / شب / نهار
برنامه شماره 706 = انتخاب الگوی زنگ سیستم ایفون در
برنامه شماره 707 = انتخاب حالت فعال بودن و یا نبودن صدای بوق ، هنگامی که از طریق در باز کن به صدای اتاق گوش می کنیم
برنامه شماره 708 = مدت زمان زنگ خوردن تلفن برای مکالمه ای که از طریق سیستم ایفون در برقرار شده
برنامه شماره 709 = تنظیم مدت زمان باز بودن در
برنامه شماره 800 = ضبط جزئیات مکالمه (پرینت گرفتن از مکالمات انجام شده)
برنامه شماره 801 = تنظیمات کاغذ پرینتر در برنامه ضبط جزئیات مکالمه
برنامه شماره 802 = انتخاب اینکه از چه نوع مکالمه ای پرینت گرفته شود (مکالمات ورودی-مکالمات خروجی و یا مکالماتی که با صفر و دو صفر شروع میشوند)
برنامه شماره 803 = چاپ شدن و یا نشدن شماره های سری ذخیره شده در برنامه شماره 001 و یا شماره های

ذخیره شده در حافظه شخصی تلفن
برنامه شماره 804 = انتخاب و یا حذف مواردی که باید چاپ شود
برنامه شماره 805 = انتخاب اینکه کدهای اعتباری چاپ شوند و یا فقط بصورت علامت نشان داده شوند
برنامه شماره 806 = تعیین زبان نوشتاری در چاپ جزئیات مکالمه
برنامه شماره 998 = ورژن ROM دستگاه
برنامه شماره 999 = پاک کردن اطلاعات سیستم (برگشتن به حالت پیش فرض اولیه)

مرکز تلفن مدل KX-TD1232

در ابتدا کدهای عمومی و سپس کدهای برنامه ریزی :

کدهای عمومی

1- تعریف کاربردهای مختلف ، برای دکمه های قابل برنامه ریزی

تعریف (تبدیل) کردن یک دکمه به عنوان دکمه کد اعتباری (Account Code)

1- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2- دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری - دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

3- کد 6 را وارد کنید.

4- دکمه STORE را فشار دهید.

تعریف (تبدیل) کردن یک دکمه به عنوان دکمه کنفرانس

1- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2- دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری - دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

3- کد 7 را وارد کنید.

4- دکمه STORE را فشار دهید.

تعریف (تبدیل) کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه دسترسی مستقیم (DSS)

1- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2- دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری - دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

3- کد 1 را وارد کنید.

4- شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری کنید.

5- دکمه STORE را فشار دهید.

تعریف (تبدیل) کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه فرستادن مکالمه/مزاحم نشوید FWD/DND

1- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2-دگمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دگمه خط شهری – دگمه حافظه و یا دگمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

3-کد 4 را وارد کنید.

4-دگمه STORE را فشار دهید.

تعریف (تبدیل) کردن یک دگمه قابل برنامه ریزی به دگمه پیغام (MESSAGE)

1-تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2-دگمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دگمه خط شهری – دگمه حافظه و یا دگمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

3-کد 3 را وارد کنید.

4-دگمه STORE را فشار دهید.

تعریف (تبدیل) کردن یک دگمه قابل برنامه ریزی به دگمه حافظه

1-تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2-دگمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دگمه خط شهری – دگمه حافظه و یا دگمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

3-کد 2 را وارد کنید.

4-شماره تلفن مورد نظر خود را وارد کنید. (شماره داخلی را نیز می توانید وارد کنید)

5-دگمه STORE را فشار دهید.

2-تنظیم این که به محض برداشتن گوشی چه خطی تصرف شود

الف - خط بیکار : شما می توانید هر خط شهری بیکاری که مجاز به تصرف آن هستید ، را با برداشتن گوشی تصرف کنید .
برای این کار :

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 12 را وارد کرده در انتها دگمه STORE را فشار دهید.

ب - خط مورد نظر : شما می توانید خط شهری که قبلا تنظیم کرده اید، را با برداشتن گوشی تصرف کنید

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 13 را وارد کرده و شماره خط شهری مورد نظر را وارد کنید و در انتها دگمه STORE را فشار دهید.

پ - بدون تعریف خط خاص (پیش فرض) : شما نمی توانید هیچ خط شهری را با برداشتن گوشی تصرف کنید. باید یک خط شهری را انتخاب کنید . برای این کار :

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و کد 11 را وارد کرده در انتها دگمه STORE را فشار دهید.

3-تنظیم اینکه در هنگام زنگ زدن به محض برداشتن گوشی خط تصرف شود یا نه

برای این موضوع سه حالت وجود دارد :

الف - فشار دگمه خط شهری : وقتی که یک خط شهری زنگ می زند ؛ استفاده کننده از داخلی با ید گوشی را برداشته و سپس دگمه خط شهری در حال زنگ زدن را فشار دهد.

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 21 را وارد کرده در انتها دگمه STORE را فشار دهید.

ب - خط برتری داده شده : وقتی که چند خط شهری به طور همزمان در حال زنگ زدن باشند، شما می توانید به خط برتری داده شده ، فقط با برداشتن گوشی جواب دهید.

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 23 را وارد کنید و در ادامه شماره خط شهری مورد نظر را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

پ - برتری فضا در مال زنگ زدن (پیش فرض) : وقتی که فضا شهری در مال زنگ زدن باشد ، شما می توانید به زنگ زدن فضا شهری فقط با برداشتن گوشی جواب دهید.

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 22 را وارد کنید و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

4- باز گرداندن اطلاعات اولیه یک تلفن اختصاصی پاناسونیک

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و دکمه # و سپس * (ستاره) را فشار داده و دکمه STORE را فشار دهید.

5- تنظیم پیغام عدم حضور

پیغامهای زیر قابل برنامه ریزی است :

1- به زودی باز خواهیم گشت

2- به خانه رفته ام

3- به داخلی شماره %:% (شماره داخلی) رفته ام

4- در ساعت %:% (ساعت و دقیقه) باز خواهیم گشت

5- تا تاریخ %:% (ماه و روز) نخواهم بود

6- در جلسه هستیم

به زودی باز خواهیم گشت :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- کد 750 و سپس 1 را وارد کنید.

3- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

به خانه رفته ام :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- کد 750 و سپس 2 را وارد کنید.

3- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

به داخلی شماره %:% (شماره داخلی) رفته ام :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- کد 750 و سپس 3 را وارد کنید.

3- شماره داخلی که می خواهید انجا بروید را شماره گیری کنید.

4- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

در ساعت %:% (باز خواهیم گشت) :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- کد 750 و سپس 4 را وارد کنید.

3- ابتدا ساعت را (00 الی 23) و سپس دقیقه را وارد کنید. (00 الی 59)

4- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

تا تاریخ % % % % نخواهم بود :

- 1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2- کد 750 و سپس 5 را وارد کنید.
- 3- ابتدا ماه را (01 الی 12) و سپس روز را وارد کنید. (01 الی 31)
- 4- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
در جلسه هستم :

- 1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2- کد 750 و سپس 6 را وارد کنید.
- 3- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
توجه : پیغامهای شماره 7 و 8 و 9 قابل برنامه ریزی هستند.

- 1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2- کد 750 و سپس 7 یا 8 یا 9 را وارد کنید.
- 3- مورد دلخواه را وارد کنید. (شماره داخلی - زمان - ماه/روز و غیره)
- 4- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
لغو کردن :

- 1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2- کد 750 و سپس 0 را وارد کنید.
- 3- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

6- کد اعتباری

وارد کردن کد اعتباری قبل از شماره گیری

- 1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2- شماره 49 را گرفته (کد ویژه) و یا یکی از دکمه های قابل برنامه ریزی که به عنوان دکمه کد اعتباری برنامه ریزی شده را فشار دهید.
- 3- کد اعتباری را وارد کرده و دکمه # را فشار دهید.
- 4- دکمه خط شهری مورد نظرتان را فشار دهید.

7- رزرو خط شهری و یا داخلی مشغول

اگر مکالمه ای را برقرار کرده و صدای بوق اشغال را شنیدید :

کد 6 را وارد کرده و سپس گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید

8- موزیک متن

رقم 1 را شماره گیری کنید.

9- صدای بوق اعلام کننده ورود خط دوم

اگر به یک داخلی مشغول زنگ بزنید و صدای بوق اشغال را بشنوید :

1-رقم 1 را شماره گیری کنید.

10-فرستادن مکالمه

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-دکمه FWD/DND را فشار دهید.

• شما می توانید به جای دکمه FWD/DND رقم (710) را شماره گیری کنید.

3-رقم 2 را شماره گیری کنید.

4-شماره داخلی که می خواهید مکالمات شما به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید.

فرستادن مکالمه-مشغول

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-دکمه FWD/DND را فشار دهید.

• شما می توانید به جای دکمه FWD/DND رقم (710) را شماره گیری کنید.

3-رقم 3 را شماره گیری کنید.

4-شماره داخلی که می خواهید مکالمات شما به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید.

فرستادن مکالمه-بدون جواب

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-دکمه FWD/DND را فشار دهید.

• شما می توانید به جای دکمه FWD/DND رقم (710) را شماره گیری کنید.

3-رقم 4 را شماره گیری کنید.

4-شماره داخلی که می خواهید مکالمات شما به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید.

فرستادن مکالمه-مشغول/بدون جواب

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-دکمه FWD/DND را فشار دهید.

• شما می توانید به جای دکمه FWD/DND رقم (710) را شماره گیری کنید.

3-رقم 5 را شماره گیری کنید.

4-شماره داخلی که می خواهید مکالمات شما به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید.

فرستادن مکالمه-به خط شهری

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHNOE را فشار دهید.

2-دکمه FWD/DND را فشار دهید.

- شما می توانید به جای دکمه FWD/DND رقم (710) را شماره گیری کنید.
 - 3- رقم 6 را شماره گیری کنید.
 - 4- کد دسترسی به خطوط شهری را وارد کنید. (9 و یا 81 الی 88)
 - 5- شماره تلفنی که می خواهید مکالماتان به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید.
 - 6- دکمه # را فشار دهید.
- فرستادن مکالمه - به دنبال من
در داخلی مقصد :

- 1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2- دکمه FWD/DND را فشار دهید.

- شما می توانید به جای دکمه FWD/DND رقم (710) را شماره گیری کنید.
 - 3- رقم 7 را شماره گیری کنید.
 - 4- شماره داخلی خودتان را شماره گیری کنید.
- فرستادن مکالمه - لغو کردن
لغو کردن فرستادن مکالمه از داخلی خودتان (اصلی) :

- 1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2- دکمه FWD/DND را فشار دهید.

- شما می توانید به جای دکمه FWD/DND رقم (710) را شماره گیری کنید و یا
 - 3- رقم 0 را شماره گیری کنید.
- لغو کردن فرستادن مکالمه از داخلی مقصد به دنبال من (تمامی مکالمات)
- 1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
 - 2- دکمه FWD/DND را فشار دهید.

- شما می توانید به جای دکمه FWD/DND رقم (710) را شماره گیری کنید و یا دکمه ای را که به عنوان
 - دکمه FWD/DND برنامه ریزی شده است را فشار دهید.
 - 3- رقم 8 را شماره گیری کنید.
 - 4- شماره داخلی خودتان را شماره گیری کنید.
- پارک کردن مکالمه
در حین انجام یک مکالمه:
- 1- دکمه TRANSFER را فشار دهید.

2- کد ویژه (52) را وارد کنید.

3- کد ناحیه پارک کردن را وارد کنید. (0 الی 9)

تصرف مجدد خط پارک شده :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- کد ویژه 52 را وارد کنید.

3- کد ناحیه مخصوص پارک کردنی که مکالمه در آن پارک شده است را وارد کنید. (0 الی 9)

11- جواب دادن به زنگ خوردن تلفن دیگر , خط شهری

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- کد ویژه *4 را وارد کنید.

• می توانید با تلفن کننده صحبت کنید.

12- جواب دادن به زنگ خوردن تلفن دیگر , هدایت شده

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- کد ویژه (41) را وارد کنید.

3- شماره داخلی که در حال زنگ خوردن است را شماره گیری کنید.

• می توانید با تلفن کننده صحبت کنید.

13- جواب دادن به زنگ خوردن تلفن دیگر, گروهی

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- کد ویژه (40) را وارد کنید.

• می توانید با تلفن کننده صحبت کنید.

14- جلوگیری از جواب داده شدن مکالمه از داخلی دیگر

فعال کردن :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- کد ویژه (720) و سپس 1 را وارد کنید.

3- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

لغو کردن :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- کد ویژه (720) و سپس 0 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

15-انتظار برای مکالمه

فعال کردن امکان اجرا شدن این برنامه بر روی تلفن خودتان :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (731) و سپس 1 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

لغو کردن امکان اجرا شدن این برنامه بر روی تلفن خودتان :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (731) و سپس 0 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

صحبت کردن با مکالمه در حال انتظار با قطع کردن مکالمه در حال انجام :

در حین شنیدن صدای بوق "انتظار برای مکالمه":

1-دکمه خط شهری و یا داخلی که در حال چشمک زدن است را فشار دهید.

• شما می توانید با مکالمه در حال انتظار صحبت کنید.

16-امنیت خط اطلاعات

فعال کردن :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (730) و سپس 1 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

لغو کردن :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (730) و سپس 0 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

17-برنامه مزاحم نشوید

فعال کردن:

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-دکمه FWD/DND را فشار دهید.

- شما می توانید به جای دکمه FWD/DND کد ویژه (710) را وارد کنید.
- 3-رقم 1 را شماره گیری کنید.

لغو کردن :

- 1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2-دکمه FWD/DND را فشار دهید.

- شما می توانید به جای دکمه FWD/DND کد ویژه (710) را وارد کنید.
- 3-رقم 0 را شماره گیری کنید.

18- قفل الکترونیکی

قفل کردن :

- 1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2-کد ویژه (77) را وارد کنید.
- 3-کد قفل مورد نظرتان را وارد کنید. (از 000 الی 999)
- 4-کد قفل مورد نظرتان را دوباره وارد کنید.

- 5-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- باز کردن قفل :

- 1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2-کد ویژه (77) را وارد کنید.
- 3-کد قفلی را که برای قفل کردن تلفن خود قرار داده بودید، را وارد کنید.
- 4-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

19- اجازه ورود به مکالمه در حال انجام __ خط داخلی

اگر شما یک مکالمه داخلی انجام داده و صدای بوق اشغال بشنوید:

- 1-رقم 2 را شماره گیری کنید.

20- عدم اجازه ورود به مکالمه در حال انجام

فعال کردن :

- 1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2-کد ویژه (733) و سپس 1 را وارد کنید.
- 3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

لغو کردن :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- کد ویژه (733) و سپس 0 را وارد کنید.

3- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

21- پیغام انتظار

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- کد ویژه (70) و سپس 1 را وارد کنید.

3- شماره داخلی‌های را که مکالماتان را با آنها برقرار می کنید شماره گیری کنید.

4- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

اگر داخلی گرفته شده اشغال است و یا جواب نمی دهد

1- دکمه Message را فشار دهید.

2- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

لغو کردن :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- کد ویژه (70) و سپس 0 را وارد کنید.

3- شماره داخلی که پیغام شما برای آن فرستاده شده است را شماره گیری کنید.

4- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

چک کردن و انتخاب کردن یک پیغام به وسیله در یافت کننده پیغام

اگر پیغامی وجود داشته باشد , نشاندهنده دکمه Message روشن خواهد شد.

وقتی تلفن بیکار است و گوشی گذاشته شده :

1- دکمه Message را چندین بار فشار دهید تا اینکه پیغام مورد نظرتان ظاهر شود. (اگر چندین پیغام وجود داشته

باشد)

تماس گرفتن با پیغام گذارنده :

1- گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2- دکمه Message را فشار داده و یا کد برنامه (70) و سپس 2 را وارد کنید.

• اگر شما بیشتر از یک پیغام داشته باشید , خط تلفن به اولین پیغام گذار وصل خواهد شد.

3- شروع به صحبت کنید.

• پس از مکالمه پیغام پاک خواهد شد.

پاک کردن تمامی پیغامها به وسیله در یافت کننده پیغام :

- 1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2-کد ویژه (70) و سپس 0 را وارد کنید.
- 3-شماره داخلی خودتان را شماره گیری کنید.

• تمامی پیغامها پاک خواهند شد.

22-فراخوانی _ همه :

- 1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2-کد ویژه (32 و یا 33) و * (ستاره) را وارد کنید.
- 3-پیغام خود را پخش کنید.
- 4-منتظر یک جواب مانده و سپس صحبت کنید.

فراخوانی _ خارجی :

- 1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2-کد ویژه (32) و سپس 0 را وارد کنید.
- 4-پیغام خود را بگوئید.
- 5-منتظر یک جواب مانده و سپس صحبت کنید.

فراخوانی _ گروهی :

- 1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2-کد ویژه (33) و سپس 0 را وارد کنید.
- 3-پیغام خود را بگوئید.
- 4-منتظر یک جواب مانده و سپس صحبت کنید.

دسترسی به یک گروه خاص از داخلها :

- 1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.
- 2-کد ویژه (33) را وارد کنید.
- 3-شماره گروه داخلی را شماره گیری کنید (1 الی 8)
- 4-پیغام خود را بگوئید.
- 5-منتظر یک جواب مانده و سپس صحبت کنید.

فراخوانی _ جواب دادن

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (43) را وارد کنید.

جواب دادن به فراخوانی که از طریق سیستم فراخوانی خارجی مخصوص فرستاده شده

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (42) را وارد کنید.

3-شماره فراخوانی خارجی فعال شده بر روی سیستم خود را شماره گیری کنید.

_ 1 اگر شما به مرکز تلفن KX-TD816 وصل شده اید.

_ 1 الی 4 اگر شما به مرکز تلفن KX-TD1232 وصل شده اید.

فراخوانی و انتقال

در حین انجام یک مکالمه:

1-دکمه TRANSFER را فشار دهید.

2-کد ویژه (32 یا 33) را وارد کرده و سپس دکمه * (ستاره) را فشار دهید.

3-پس از شنیدن صدای بوق تأیید ، پیغام خود را بگوئید.

4-منتظر جواب بمانید

5-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

استفاده کردن از فراخوانی _ خارجی : به همه سیستمهای فراخوانی خارجی :

در حین انجام یک مکالمه :

1-دکمه TRANSFER را فشار دهید.

2-کد ویژه (32) و سپس 0 را وارد کنید.

3-پس از شنیدن صدای بوق تأیید ، پیغام خود را بگوئید.

4-منتظر جواب فراخوانی بمانید.

5-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

23- وصل کردن تلفن پارالل شده

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (39) و سپس 1 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

غیر فعال کردن زنگ تلفن معمولی تک خطی :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-HPONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (39) و سپس 0 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

24-شماره گیری با برداشتن گوشی(خط فوری)

برنامه ریزی شماره تلفن :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (74) و سپس 2 را وارد کنید.

3-شماره تلفن مورد نظر را شماره گیری کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.

4-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

فعال کردن برنامه خط فوری :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (74) و سپس 1 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

لغو کردن برنامه خط فوری :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (74) و سپس 0 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

25-تبدیل شماره گیری پالس به تون

1-شماره تلفن مورد نظر خود را شماره گیری کنید(با سیستم پالس).

2-دکمه * (ستاره) و سپس # را فشار دهید.

3-شماره مورد نظر خود را شماره گیری کنید (با سیستم تون).

26-پاک کردن برنامه ها

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (790) را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

27-شماره گیری کردن با استفاده از شماره های ذخیره شده در حافظه شخصی

ذخیره کردن شماره تلفن :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (30) را وارد کنید.

3-کد حافظه شخصی خودتان را وارد کنید (0 الی 9)

4-کد دسترسی به خطوط شهری را وارد کرده و سپس شماره تلفن مورد نظر را شماره گیری کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.

5-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

شماره گیری شماره تلفن ذخیره شده :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (3*) را وارد کنید.

3- کد حافظه شخصی خودتان را وارد کنید (0 الی 9)

28-شماره گیری کردن با استفاده از شماره های ذخیره شده در حافظه مرکزی سیستم

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-دکمه AUTO DIAL/STORE را فشار دهید.

3- کد " شماره گیری حافظه مرکزی " را وارد کنید. (00 الی 99)

29-یادآوری زمان از قبل تعیین شده(زنگ ساعت)

تنظیم کردن ساعت زنگ خوردن :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (76) و سپس 1 را وارد کنید.

3-ابتدا ساعت (01 الی 12) و سپس دقیقه را (00 الی 59) را وارد کنید.

4-برای قبل از ظهر (0) و برای بعد از ظهر (1) را وارد کنید.

5-اگر می خواهید این برنامه فقط یک بار اجرا شود (0) و اگر می خواهید هر روز(تا زمانی که خودتان لغو کنید) اجرا شود (1) را وارد کنید.

6-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

لغو اجرا شدن این برنامه :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (76) و سپس 0 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

امتحان کردن زمان تنظیم شده (فقط با تلفنهای صفحه نمایش دار) :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

2-کد ویژه (76) و سپس 2 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

قطع کردن صدای زنگ :

1-گوشی را بردارید

• فشار دادن هر دکمه ای صدای زنگ را قطع خواهد کرد.

30- سرویس شیفت شب روشن/خاموش

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (78) را وارد کنید.

3-شماره 1 و یا 0 را شماره گیری کنید.

_ 1 برای شیفت روز به شب

_ 0 برای شیفت شب ه روز

4-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهد.

31-پیغام برای تماس گیرنده

پیغام DISA

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (36) و سپس 1 را وارد کنید.

3-شماره OGM را وارد کنید (1 الی 4)

_ 1 برای پیغام DISA شماره 1

_ 2 برای پیغام DISA شماره 2

_ 3 برای پیغام یادآوری زمان از قبل تعیین شده.

_ 4 برنامه ریزی نشده.

4-پیغام خودتان را ضبط کنید.

5-دکمه STORE را برای قطع کردن ضبط پیغام و یا پس از پایان پیغام خودتان فشار دهید.

6-دکمه STORE را فشار دهید و یا منتظر بمانید تا پخش پیغام ضبط شده تمام شود.

7-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

پخش کردن پیغام :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

2-کد ویژه (36) و سپس 2 را وارد کنید.

3-شماره OGM را وارد کنید (1 الی 4)

• پیغام پخش خواهد شد.

4- دگمه STORE را فشار دهید و یا منتظر بمانید تا اینکه پخش پیغام تمام شود.

5- گوشی را گذاشته و یا دگمه SP-PHONE/MONITOR را فشار دهید.

32- کنترل از راه دور قفل داخلی

برنامه ریزی:

1- دگمه PROGRAM را فشار دهید.

2- کد ویژه 99 را وارد کنید.

3- کد ویژه 0 را وارد کنید.

4- شماره داخلی را گرفته و یا دگمه * (ستاره) را فشار دهید.

_ شماره داخلی: برای قفل کردن و یا باز کردن فقط یک داخلی

_ * (ستاره): برای قفل کردن و یا باز کردن تمامی داخلها

5- شماره 1 و یا 2 را شماره گیری کنید.

_ 1: برای باز کردن قفل

_ 2: برای قفل کردن

6- دگمه STORE را فشار دهید.

7- دگمه PROGRAM را فشار داده و یا گوشی را بردارید (برای خروج از حالت برنامه ریزی)

کدهای برنامه ریزی (D1232)

برنامه شماره 000 = تنظیم تاریخ و ساعت
برنامه شماره 001 = ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم
برنامه شماره 002 = واگذاری نام برای شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه مرکزی سیستم
برنامه شماره 003 = تعیین و واگذاری شماره داخلی
برنامه شماره 004 = تعیین نام برای داخلها
برنامه شماره 005 = تغییر کاربردهای دگمه خط شهری بر روی تلفنهای اختصاصی پاناسونیک وصل شده به داخلی مدیر سیستم (Manager)
برنامه شماره 006 = تعیین و واگذاری داخلی مدیر / اپراتور
برنامه شماره 007 = تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS و یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسول DSS
برنامه شماره 008 = پیغام عدم حضور
برنامه شماره 009 = ذخیره کردن شماره داخلی تک رقمی (برای شماره گیری سریع)
برنامه شماره 014 = واگذاری نام برای هر کدام از صندوقهای صوتی
برنامه شماره 015 = مدیریت بودجه
برنامه شماره 017 = ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا (DISA) و خط تای

برنامه شماره 100 = تغییر دادن پیش شماره های داخلی و کدهای امکانات سیستم
برنامه شماره 101 = نحوه تغییر سرویس شیفت روز / شب
برنامه شماره 102 = زمان شروع سرویس شیفت روز/شب
برنامه شماره 103 = تعیین کردن گروهی از خطوط شهری که در هنگام وارد کردن کد دسترسی (0 و 9) به خطوط شهری ، قابل تصرف باشند
برنامه شماره 105 = کد های اعتباری
برنامه شماره 106 = فعال کردن گروه جستجو و تعیین نوع جستجو
برنامه شماره 107 = رمز عبور سیستم (PASSWORD)
برنامه شماره 108 = هلد شدن اتوماتیک خط شهری با فشار دادن دکمه DSS و یا دکمه خط شهری دیگر
برنامه شماره 109 = تعیین نوع کارتی که به سه ناحیه اضافی دستگاه وصل می شود
برنامه شماره 110 = واگذاری کد برای شماره های که از سرویس کالر ای دی فرستاده می شوند
برنامه شماره 111 = واگذاری نام برای کدهای (شماره تلفنهای) که در برنامه شماره 110 ذخیره شده اند
برنامه شماره 113 = تنظیم کردن کدهای تعیین وضعیت کننده داخلیها برای دستگاه پردازش صوتی (VM) به وسیله سیگنالهای تون (DTMF)
برنامه شماره 114 = تنظیم کردن سیگنالهای تون فرمان دهنده به صندوق صوتی
برنامه شماره 115 = تنظیم کردن ساعت
برنامه شماره 116 = نمایش دادن ورژن ROM دستگاه
برنامه شماره 117 = تعیین کردن داخلی مرتبط با خروجی دستگاه پردازش صوتی (VPS)
برنامه شماره 118 = تعیین کردن شماره برای خروجیهای دستگاه پردازش صوتی
برنامه شماره 119 = قرار دادن هر کدام از صندوقهای صوتی در یک گروه
برنامه شماره 120 = رمز عبور برای کاربران سیستم (استفاده کننده های از سیستم)
برنامه شماره 121 = تعیین رمز عبور برای سرویس کلاس کار سیار
برنامه شماره 122 = تعیین داخلی رزرو برای گروه UCD
برنامه شماره 123 = جدول زمانی گروه UCD
برنامه شماره 124 = تعیین و واگذاری شماره داخلیهای مجازی
برنامه شماره 125 = تعیین کدهای بین شهری در سیستم کالر ای دی (Caller ID)
برنامه شماره 127 = تغییرات ضبط کدهای بین المللی در سیستم کالر ای دی
برنامه شماره 128 = کد باکس
برنامه شماره 130 = تعیین یکی از داخلیها به عنوان خروجی کنترل برای کارت پیام انتظار
برنامه شماره 131 = تعیین الگوی روشن شدن لامپ دکمه MESSAGE
برنامه شماره 132 = تنظیم کردن شماره های خروجی کارت MESSAGE

برنامه شماره 134 = سرویس هتلی - کنترل وضعیت اتاق
برنامه شماره 135 = تعیین نحوه کار کرد DID
برنامه شماره 136 = تعیین و ذخیره کردن شماره DID
برنامه های شماره 137 و 138 = تعیین مقصد مکالمه DID در روز و در شب
برنامه شماره 139 = تعیین نام برای هر کدام از شماره های DID
برنامه شماره 141 = تعیین نقطه اعشاری برای نرخ شارژ مکالمه
برنامه شماره 142 = تعیین نرخ شارژ مکالمه
برنامه شماره 143 = تعیین نحوه نمایش شارژ
برنامه شماره 144 = تعیین واحد پول
برنامه شماره 148 = فعال بودن حالت بلند گو در حین مکالمه با گوشی
برنامه شماره 150 = سرویس نهار / ساعت شروع و پایان
برنامه شماره 151 = سرویس استراحت / ساعت شروع و پایان
برنامه شماره 152 = تعیین داخلی مجاز برای دیدن و یا پاک کردن اطلاعات مربوط به نرخ شارژ
برنامه شماره 153 = تعیین کد ورود به حالت کنترل نرخ شارژ (مشاهده و یا پاک کردن)
برنامه شماره 200 = تنظیم زمان یادآوری خط هلد شده
برنامه شماره 201 = تنظیم زمان یادآوری خط منتقل شده
برنامه شماره 202 = تنظیم زمان بازگشت خط فرستاده شده - بعد از جواب داده نشدن
برنامه شماره 203 = تنظیم زمان تغییر مسیر
برنامه شماره 204 = تنظیم زمان تاخیر برای برنامه "شماره گیری با برداشتن گوشی (خط فوری)"
برنامه شماره 205 = تنظیم مدت زمان مکالمه برای داخلیهایی که برنامه تایمر برای آنها فعال شده است
برنامه شماره 206 = تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری - به - خط شهری
برنامه شماره 207 = زمان شروع شماره گیری
برنامه شماره 208 = حد اکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر و دو صفر استثناء شده
برنامه شماره 209 = انتخاب تعداد دفعات تکرار ، در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک
برنامه شماره 210 = انتخاب زمان وقفه مابین دفعات تکرار اتوماتیک
برنامه شماره 211 = زمان شروع شماره گیری
برنامه شماره 212 = تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه
برنامه شماره 213 = تنظیم زمان تاخیر در جواب گویی از طریق سیستم دیزا
برنامه شماره 214 = طولانی کردن مدت مکالمه خط شهری به خط شهری از طریق سیستم دیزا
برنامه شماره 215 = تنظیم مدت زمان پیغام ارسالی
برنامه شماره 216 = تعیین فاصله زمانی ارسال شدن پیغام انتظار (برای تلفنهای معمولی)
برنامه شماره 217 = مدت زمان زنگ زدن سیستم در حالت زنگ ساعت

برنامه شماره 218 = تنظیم زمان انتظار سیستم دیزا برای ورود رقم دوم
برنامه شماره 219 = تنظیم زمان یادآوری خط پارک شده
برنامه شماره 220 = تنظیم زمان انتظار سیستم برای وارد شدن اولین شماره و شماره های بعدی در سیستم تای لاین
برنامه شماره 300 = محدودیت شماره گیری _ وجود و یا عدم وجود محدودیت برای شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه مرکزی سیستم
برنامه های شماره 301-305 = محدودیت شماره گیری - تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کارهای 2 الی 6 محدود شوند (صفر و دو صفر بند)
برنامه های شماره 306-310 = محدودیت شماره گیری - تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس های 2 الی 6 استثناء شوند
برنامه شماره 311 = واگذاری کدهای مخصوص کریر های مخابراتی
برنامه شماره 332 = انتخاب محل الحاق جدول اضافی در سیستم یک صفر و یا دو صفر بند
برنامه شماره 333 = ذخیره کردن شماره تلفن در جدول اضافی
برنامه شماره 334 = تعیین و واگذاری شماره تلفنهای اضطراری
برنامه شماره 340 = جدول مسیر خط تای لاین
برنامه شماره 341 = واگذاری ارقام کم شده / شماره های اضافه شده در خط تای لاین
برنامه شماره 400 = وصل کردن خط شهری به سیستم
برنامه شماره 401 = تعیین و واگذاری هر کدام از خطوط شهری در یک گروه
برنامه شماره 402 = تعیین سیستم شماره گیری
برنامه شماره 403 = انتخاب سرعت پالسا در سیستم شماره گیری پالس
برنامه شماره 404 = تنظیم زمان سیگنالهای تون
برنامه شماره 405 = فعال کردن سیگنال کنترل کننده بخش مکالمه از یک ارتباط (مکالمات وارد شونده) CPC
برنامه شماره 406 = فعال و یا غیر فعال کردن سرویس کالر ای دی
برنامه شماره 407 = اختصاصی کردن زنگ خط شهری برای یک داخلی در شیفت روز (DIL)
برنامه شماره 408 = اختصاصی کردن زنگ خط شهری برای یک داخلی در شیفت شب (DIL)
برنامه شماره 409-410 = تعیین داخلی برای تغییر مسیر خط در شیفت روز و شب
برنامه شماره 411 = واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی
برنامه شماره 412 = تنظیم زمان مکث
برنامه شماره 413 = تنظیم زمان FLASH
برنامه شماره 414 = تعیین زمان قطع خط شهری
برنامه شماره 415 = فعال کردن سیگنال کنترل کننده بخش مکالمه از یک ارتباط (مکالمات برقرار شده از داخل) CPC

برنامه شماره 417 = واگذاری نام برای هر کدام از خطوط شهری
برنامه شماره 430 = قرار دادن هر کدام از خطوط DID/TIE در یک شکل خاص
برنامه شماره 431 = تعیین و واگذاری روش ورود خطوط DID/TIE
برنامه شماره 432 = تعیین و واگذاری روش خروج خطوط DID/TIE
برنامه شماره 433 = کم کردن ارقامی از اول شماره خطوط DID/TIE
برنامه شماره 434 = اضافه کردن شماره به اول شماره خط DID/TIE
برنامه شماره 435 = تعیین مدت زمان انتظار سیستم جهت تأیید وجود سیگنال Wink در خط DID
برنامه شماره 436 = انتقال دادن زنگ ورود خط شهری به خط تایی
برنامه شماره 437 = انتقال دادن خط TIE به خط شهری
برنامه شماره 438 = انتقال دادن خط TIE به خط TIE
برنامه شماره 439 = تنظیم میزان امنیت در سیستم TIE
برنامه شماره 440 = ترتیب جستجوی خط
برنامه شماره 441 = انتخاب دو سیمه و یا چهار سیمه بودن خط TIE
برنامه شماره 442 = تنظیم سطح انتقال صدا در خطوط TIE
برنامه شماره 443 = تنظیم سطح دریافت صدا در خطوط TIE
برنامه شماره 457-458 = اختصاص دادن هر خط شهری به یک گروه در سرویس نهار / استراحت
برنامه شماره 500-501 = تعیین سطح هر کدام از کلاسها در شیفتهای روز و شب
برنامه شماره 502 = تعیین کلاس کار فعال برای تایمر
برنامه شماره 503 = تعیین کلاس کار فعال برای برنامه انتقال مکالمه به خط شهری
برنامه شماره 504 = تعیین کلاس کار فعال برای برنامه فرستادن مکالمه به خط شهری
برنامه شماره 505 = امکان ورود به مکالمه در حال انجام (روی خط رفتن)
برنامه شماره 506 = عدم اجازه به اجرا شدن برنامه ورود به مکالمه در حال انجام
برنامه شماره 507 = لغو کردن برنامه " مزاحم نشوید "
برنامه شماره 508 = تعیین الزام وارد کردن کد اعتباری (چه موقعی کد اعتباری را باید وارد کنیم)
برنامه شماره 509 = فعال کردن برنامه صحبت کردن با داخلی مشغول از طریق بلندگوی تلفن
برنامه شماره 510 = امکان تغییر شیفتهای کاری به طور دستی
برنامه شماره 511 = تعیین سطح داخلی برنامه دهنده به سیستم
برنامه شماره 600 = فعال کردن خروجی اضافی برای تلفنهای دیجیتال
برنامه شماره 601 = تعیین کلاس کار داخلها
برنامه شماره 602 = گروه بندی داخلها
برنامه شماره 603 = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خط شهری در شیفت روز
برنامه شماره 604 = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خط شهری در شیفت شب
برنامه شماره 605 = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خط شهری در شیفت روز

برنامه شماره 606 = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خط شهری در شیفت شب
برنامه شماره 609 = تعیین و واگذاری شماره صندوق صوتی برای هر داخلی
برنامه شماره 610 = انتخاب حالت ضبط مکالمه در برنامه گوش دادن به پیغام در حال ضبط
برنامه شماره 619 = تعیین تعداد زنگهای تلفن؛ قبل از فرستاده شدن مکالمه به داخلی دیگر؛ در صورت جواب داده نشدن
برنامه شماره 620 = تعیین داخلیهای گروههای سرویس نهار / استراحت
برنامه شماره 621 = خروجی برای تلفن اختصاصی بی سیم پاناسونیک
برنامه شماره 800 = انتخاب مواردی که باید در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR) چاپ شود
برنامه شماره 801 = تنظیم کاغذ چاپگر در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR)
برنامه شماره 802 = گزارش کلی گرفتن از برنامه های سیستم
برنامه شماره 803 = انتخاب منبع موزیک داخلی برای حالتیهای موزیک متن و هلد
برنامه شماره 804 = پخش موزیک متن از سیستم پیچ خارجی
برنامه شماره 805 = فعال کردن و یا غیر فعال کردن فرستاده شدن صدای بوق تأیید؛ در سیستم پیچ خارجی
برنامه های شماره 806/807 = تنظیم جزئیات مربوط به چاپگر در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR)
برنامه شماره 809 = تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا
برنامه شماره 810 = فعال کردن سیستم شناسائی سیگنال تون در پایان مکالمه خط شهری - به خط شهری در سیستم دیزا DISA
برنامه شماره 812 = تکرار سیگنالهای تون در مکالمه خط شهری - به خط شهری در سیستم دیزا DISA
برنامه شماره 813 = واگذاری شماره های شناور (متغیر)
برنامه شماره 814 = تعیین نوع مودم استاندارد؛ در برنامه ضبط جزئیات مکالمه
برنامه شماره 815 = ذخیره کردن کد خاص برای داخلیها در سیستم دیزا با حالت AA with
برنامه شماره 816 = حالت خروجی در برنامه ضبط جزئیات مکالمه
برنامه شماره 817 = تنظیم سرعت سیگنال برای کارتهای KX-TD197/KX-TD198 (کارتهای کنترل از راه دور
برنامه شماره 990 = اطلاعات اضافی سیستم
برنامه شماره 991 = اطلاعات اضافی کلاس کار داخلیها